

B.E.G.**LUXOMAT®****10x**

10 x BL2-FP

93327 EAN: 4007529933273



Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-------------|---------|-------|
| 10 x BL2-FP | blanc | 93327 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--|---------|-------|
| Kit Anti-arc | blanc | 10880 |
| Mini-Kit Anti-arc | | 10882 |
| IR-BL | - | 93055 |
| Adaptateur BLE-IR | noir | 93067 |
| Kit de montage BL2-AP | blanc | 93256 |
| Kit de montage BL2-EN | blanc | 93251 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |

Données techniques

| | |
|--|---|
| Tension: | 110 - 240 V |
| Dimensions: | Ø 80 x 61 mm |
| Puissance interne: | 0.3 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 8 m pour un mouvement transversal max. Ø 4.8 m pour un mouvement frontal max. Ø 3.2 m Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 50 m ² / 2.5 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP23 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | blanc |
| Connexions et câbles: | 0.5 - 1.5 mm ² pour conducteurs rigides |

Canal 1 (commande de l'éclairage)

| | |
|-------------------------|---|
| Puissance: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 15 sec - 60 min |
| Seuil d'enclenchement: | 10 - 2000 Lux |

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Fonctions programmables par une télécommande obligatoire

Fonctions de base pour des applications économiques

Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 3 min, seuil d'enclenchement 500 lux



Accessoires



Kit Anti-arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-Kit Anti-arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



IR-BL
Ref.: 93055

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Adaptateur BLE-IR
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




Kit de montage BL2-AP
Ref.: 93256

Dimensions: \varnothing 109 x 50 mm
Niveau de protection: IP23
Couleur du matériau: blanc



Kit de montage BL2-EN
Ref.: 93251

Dimensions: \varnothing 104 x 19 mm
Couleur du matériau: blanc



Panier de protection BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: \varnothing 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu