

## Aleum AD BMS2 DALI-2 Set 93556-92467

DALI-2 (BMS) : capteur multifonctions PIR d'extérieur avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 16 m (400 m<sup>2</sup>), périphérique d'entrée DALI-2

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Aleum AD BMS2 DALI-2	anthracite	93556
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467

### Domaines d'application

- espaces extérieurs (entrées / routes d'accès)
- escaliers

## Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Absorption de courant:	7 mA
Temps de stabilisation:	200 ms
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural) max. 16 m pour un mouvement transversal max. 5 m pour un mouvement frontal max. 3 m détection anti- reptation
Portée:	
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	400 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 4 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	<b>IK09 (92467)</b>
Évaluation de la luminosité:	0 - 4095 Lux, Évaluation de la lumière mixte
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	<b>Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92467)</b>
Couleur du matériau:	anthracite mat, similaire RAL7016

## Informations sur les produits

Set : Aleum AD BMS2 DALI-2 + Panier de protection  
BSK (Ø 164 x 143 mm) blanc

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 180° et  
zone anti-reptation

Multicapteur DALI-2 (input device)

Produit certifié DALI-2

Alimentation via bus DALI

Technologie DALI Multimaster selon IEC 62386, partie 103

La section 0 fournit des informations sur l'attribution et la  
détection de mouvement sur le bus DALI selon IEC 62386  
partie 303.

La section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI  
62386 partie 304.

Les instances 2 à 6 fournissent des informations concernant  
l'appui sur les boutons de commande d'une télécommande  
mini-IR compatible avec la norme IEC 62386 partie 301 sur le  
bus DALI.

Le paramétrage est possible par l'intermédiaire d'un  
contrôleur d'application multi-maîtres provenant de n'importe  
quel fabricant. Ce contrôleur doit être compatible avec la  
norme IEC 62386 partie 101/103/301/303/304.

Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de  
mouvement

Les LEDs d'état peuvent être activées / désactivées

Résolution en BIT du capteur de luminosité ajustable

Facteur de réflexion pour calculer la valeur de Lux ajustable

LED de localisation séparé et puissant pour une mise en  
service rapide et sûre

Portée réglable mécaniquement


Une mauvaise commutation due à des animaux peut être  
évitée en réduisant la sensibilité

Montage aisé par socle enfichable



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **Aleum AD BMS2 DALI-2**

Ref.: 93556

Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC  
Dimensions: 71 x 54 x 105 mm  
Absorption de courant: 7 mA



### **Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu