B.E.G. LUXOMAT®



# Aleum Glow AD

93134 EAN: 4007529931347

Détecteur de mouvement PIR d'extérieur 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 16 m (400 m²), avec protection anti-contournement, éclairage d'ambiance et configuration via Bluetooth

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| Aleum Glow AD | anthracite | 93134 |

## Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| Kit Anti-arc | blanc | 10880 |
| Mini-Kit Anti-arc | | 10882 |
| Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm) | blanc | 92467 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | 105 x 54 x 71 mm |
| Réglages: | B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth) |
| Puissance interne: | env. 0.5 W |
| Angle de détection: | horizontal 180° (Montage mural) |
| Portée: | max. 16 m pour un mouvement transversal<br>max. 5 m pour un mouvement frontal<br>max. 3 m détection anti-reptation |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 400 m² / 2.5 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 4 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP54 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK03 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | anthracite mat, similaire RAL7016 |
| Connexions et câbles: | pour conducteurs rigides 0.5 – 2.5 mm² |

**Canal 1 (commande de l'éclairage)**

| | |
|---|---|
| Puissance: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A<br>courant de pointe max. Ip (200 µs) = 800 A |
| Type de contact: | 1x µ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène |
| Durée de temporisation: | 10 sec – 30 min, Impulsion |

## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de detection de 180° et zone anti-reptation

Lumière d'ambiance

Autres fonctions réglables via l'application B.E.G. via Bluetooth

Portée réglable mécaniquement

Différente durée de temporisation selon la direction du mouvement

Détection non interrompue de circuits parallèles de plusieurs détecteurs

Mise en service immédiate avec pré-réglages d'usine

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Une mauvaise commutation due à des animaux peut être évitée en réduisant la sensibilité


Simplicité de montage par socle embrochable


Bluetooth désactivable

Montage mural

Pré-réglages d'usine 3 min / 20 Lux


| | |
|---|---|
| Lumière d'ambiance: | 0 – 100 % / 10 s – 6 h / 16 couleurs |
| Seuil d'enchlenchement: | 10 – 2500 Lux |










## Accessoires




**Kit Anti-arc**
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II




**Mini-Kit Anti-arc**
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



**Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)**
Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu