

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-C-FP Set 93284-92199-93183

Détecteur de mouvement PIR 230 V avec couverture à 360° et champ de détection pouvant atteindre 32 x 5 m (200 m<sup>2</sup>), destiné aux couloirs et commandable à distance

### Domaines d'application

- corridors / voies de circulation

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BL4-C-FP	blanc	93284
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Kit de montage BL4-AP	blanc	93183

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)</b>
Puissance interne:	env. 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 32 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. Ø 16 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	<b>IK09 (92199) + IK06 (93183)</b>
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	<b>Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)</b>
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Connexions et câbles:	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> pour conducteurs rigides

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	1000 W, cos $\varphi$ = 1 500 VA, cos $\varphi$ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec - 60 min
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : BL4-C-FP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + Kit de montage BL4-AP blanc

Détecteur de mouvement plafond télécommandable spécial couloir

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

### Fonctions programmables par une télécommande obligatoire

Fonctions de base pour des applications économiques

Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux

Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge




## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**BL4-C-FP**  
Ref.: 93284

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 104.5 x 84 mm  
Puissance interne: env. 0.3 W



**Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu



**Kit de montage BL4-AP**  
Ref.: 93183

Dimensions: Ø 109 x 34 mm  
Résistance aux chocs: IK06  
Couleur du matériau: blanc