

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-C-FP Set 93284-92199-93183

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)**
- Puissance interne: env. 0.3 W

Domaines d'application

- corridors / voies de circulation

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|------------------------------------------|---------|-------|
| BL4-C-FP | blanc | 93284 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |
| Kit de montage BL4-AP | blanc | 93183 |

Données techniques

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183) |
| Puissance interne: | env. 0.3 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 32 m pour un mouvement transversal max. Ø 16 m pour un mouvement frontal |
| Portée: | |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 200 m ² / 2.5 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK09 (92199) + IK06 (93183) |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199) |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |
| Connexions et câbles: | 0.5 - 2.5 mm ² pour conducteurs rigides |

Canal 1 (commande de l'éclairage)

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Puissance: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 15 sec - 60 min |
| Seuil d'enclenchement: | 10 - 2000 Lux |

Informations sur les produits

Set : BL4-C-FP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + Kit de montage BL4-AP blanc

Détecteur de mouvement plafond télécommandable spécial couloir

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Fonctions programmables par une télécommande obligatoire

Fonctions de base pour des applications économiques

Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux

Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



BL4-C-FP
Ref.: 93284

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 104.5 x 84 mm
Puissance interne: env. 0.3 W



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Kit de montage BL4-AP
Ref.: 93183

Dimensions: Ø 109 x 34 mm
Résistance aux chocs: IK06
Couleur du matériau: blanc