



## Indoor 180-KNXs-DX sans cadre Set 93525-92139

- Tension: par BUS KNX
- Dimensions: **(sans cadre) 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Absorption de courant: 12 mA

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-KNXs-DX sans cadre	-	93525
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur	92139

## Données techniques

Tension:	par BUS KNX <b>(sans cadre)</b> <b>70 x 70 x 61</b> <b>mm + 87 x 87</b> <b>mm (92139)</b>
Dimensions:	
Absorption de courant:	12 mA
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	<b>IP20 / Classe III + IP54 (92139)</b>
Résistance aux chocs:	IK05
Plage de mesure de la température:	-5 °C à +45 °C
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	<b>blanc pur mat, similaire RAL9010 (92139)</b>
Nombre de capteurs de luminosité:	1
Nombre de capteurs PIR:	1
KNX TP 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Lumière d'orientation:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Lumière de nuit:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : Indoor 180-KNXs-DX sans cadre + Cadre IP54 Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Détecteur de présence KNX avec coupleur KNX BUS intégré, en particulier pour montage mural

KNX Secure Ready

Contrôle HCL/RGB

Paramètres ex ETS 5 pour l'intégration dans les systèmes KNX

Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de mouvement

Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne

Mode semi-automatique intelligent, mode de régulation indépendant de l'occupation (cellule crépusculaire), mode automatique

1 x lumière (pour régulation ou commutation), 1 x sortie de appareil esclave, 3 blocs CVC distincts

Régulation de trois groupes d'éclairage via offset (possibilité d'influence externe)

Courte présence, auto-ajustement de la temporisation, fonction de couloir

Différentes fonctions de verrouillage

Soft start

Deux modules logiques

Appel de scènes d'éclairage

Affichages d'état commutables

Capteur de température et de bruits

La base de données des produits à importer dans la base de données ETS peut être téléchargée à partir du site web de B.E.G.

Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-esclave

Options d'optimisation étendues pour la mesure de la lumière

La valeur mesurée de la lumière est communiquée au bus

Adaptation de la courbe de variation

Télécommande bidirectionnelle avec adaptateur IR et appli B.E.G. pour smartphone

PIN code

Commande à distance IR possible via télécommande IR (optionnellement)

Commande à distance IR possible via une télécommande à 5 boutons, programmable au choix (accessoire)

Le bouton de programmation (adresse physique) peut être actionné par télécommande

Mode CVC (1=confort, 2=veille, 3=économie, 4 protection contre le gel/chaleur)

Opération manuelle via boutons poussoirs KNX externes possible

Contrôle des fonctions (battement cardiaque, envoi cyclique)

Simulation de présence

Arrêt forcé

Fonction arrêt central intelligent

Prémonition de coupure

Fonction de rodage pour lampes fluorescentes sélectionnable de 1h à 100h

Comportement sur le retour de tension du bus définissable au choix

Pause de sécurité variable après avoir éteint les lumières



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### Indoor 180-KNXs-DX sans cadre

Ref.: 93525

Tension: par BUS KNX

Dimensions: (sans cadre) 70 x 70 x 61 mm

Absorption de courant: 12 mA



### Cadre IP54 Indoor 180

Ref.: 92139

Dimensions: 87 x 87 mm

Niveau de protection: IP54

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant