



PBM-DALI-LINK-4W-BLE

92732 EAN: 4007529927326

- Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
- Dimensions: 38 x 38 x 14 mm
- Réglages: Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	38 x 38 x 14 mm
Réglages:	Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)
Absorption de courant:	7 mA
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate
Couleur du matériau:	-
Longueur de câble:	max. 50 cm
Durée de temporisation:	1 min - 150 min (seulement en mode escalier)
Fréquence:	2.4 GHz ISM-Band, GFSK 3 dBm

Informations sur les produits

Module de boutons-poussoirs DALI avec 4 entrées binaires et une passerelle Bluetooth intégrée pour un montage caché derrière des inserts encastrés.

La solution DALI-LINK est paramétrée via Bluetooth avec un smartphone et l'Appli B.E.G. BLE.

4 entrées librement configurables pour bouton-poussoir au contact libre de potentiel

Modes de fonctionnement: normal, escalier ou scène

Buzzer intégré pour la localisation en état installé

Étendue de fonctions supplémentaires seulement activable avec accessoires de B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Android -

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elpla.begbl>

iOS -

<https://itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121>

Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Un logiciel supplémentaire gratuit de B.E.G. est nécessaire

Convient pour: 93840, 93845, ...



