

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PD2N-DALI-SYS-EN Set 93368-93307-92199

Détecteur de présence PIR DALI-SYS avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à Ø10m (78 m²), destiné à être intégré dans les systèmes DALI-SYS

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD2N-DALI-SYS-EN	blanc	93368
AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN	blanc	93307
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Réglages:	B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS- Router
Absorption de courant:	3 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II + IP54 (93307)
Résistance aux chocs:	IK09 (92199)
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199) blanc, similaire RAL9010 (93307)
Couleur du matériau:	
Durée de temporisation:	1 sec - 120 min 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Lumière d'orientation:	
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

Informations sur les produits

Set : PD2N-DALI-SYS-EN + AP set de montage IP54
PD2N- / PD4N-EN blanc, similaire RAL9010 + Panier
de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Multicapteur DALI

Alimentation via bus DALI

Intégration parfaite dans le système modulable B.E.G.
LUXOMAT® net DALI-SYS

LED de localisation séparé et puissant pour une mise en
service rapide et sûre

Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-
esclave

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière
intérieur et extérieur

Fonctionnement semi-automatique, entièrement automatique
ou comme interrupteur crépusculaire

Régulation en fonction de la lumière ambiante ou sortie de
commutation

Guided Light, Soft-Start PLUS, Lumière d'orientation PLUS

Fonctionnement immédiat pour un simple contrôle de
l'installation

Toutes les fonctions ne peuvent être activées qu'avec les
accessoires de la gamme B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Cet article est un composant d'un système de commande
d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages
DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres
fabricants n'est pas supportée

L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-
poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de
B.E.G. sont nécessaires

Des services supplémentaires (planification, mise en service
et maintenance) sont nécessaires de la part de B.E.G.



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD2N-DALI-SYS-EN

Ref.: 93368


Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V
DC
Dimensions: Ø 106 x 42 mm
Réglages: B.E.G. PC-Tools, B.E.G.
DALI-SYS-Router



AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN

Ref.: 93307

Dimensions: Ø 109 x 19 mm
Niveau de protection: IP54
Couleur du matériau: blanc, similaire
RAL9010



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu