



PICO-DALI-SYS-FP Set 93909-93775

- Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
- Dimensions: **Ø 45 x 50 mm (93775)**
- Réglages: B.E.G. DALI-SYS ROUTER /
B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PICO-DALI-SYS-FP	blanc	93909
Kit de montage PICO	blanc	93775

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	Ø 45 x 50 mm (93775) B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Réglages:	
Absorption de courant:	2 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant blanc, similaire RAL9010 (93775)
Couleur du matériau:	
Durée de temporisation:	1 sec - 120 min 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Lumière d'orientation:	
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2500 Lux

Informations sur les produits

Set : PICO-DALI-SYS-FP + Kit de montage PICO blanc,
similaire RAL9010

Mini-détecteur multicapteur DALI avec seulement 11 mm de
profondeur de montage

Alimentation via bus DALI

Intégration parfaite dans le système modulable B.E.G.
LUXOMAT®net DALI-SYS

Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-
esclave

Fonctionnement semi-automatique, entièrement automatique
ou comme interrupteur crépusculaire

Régulation en fonction de la lumière ambiante ou sortie de
commutation

Guided Light, Soft-Start PLUS, Lumière d'orientation PLUS

Fonctionnement immédiat pour un simple contrôle de
l'installation

Toutes les fonctions ne peuvent être activées qu'avec les
accessoires de la gamme B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.

Cet article est un composant d'un système de commande
d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages
DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres
fabricants n'est pas supportée

L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-
poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de
B.E.G. sont nécessaires

Des services supplémentaires (planification, mise en service
et maintenance) sont nécessaires de la part de B.E.G.



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PICO-DALI-SYS-FP

Ref.: 93909

Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC

Dimensions: Ø 33 x 27 mm

Réglages: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



Kit de montage PICO

Ref.: 93775

Dimensions: Ø 45 x 50 mm

Niveau de protection: IP20

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant