

**B.E.G.****LUXOMAT®****10x**

## 10 x BL2-FP

93327 EAN: 4007529933273



Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
10 x BL2-FP	blanc	93327

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882
IR-BL	-	93055
Adapter BLE-IR	noir	93067
Set de montage BL2-AP	blanc	93256
Set de montage BL2-EN	blanc	93251
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

## Données techniques

Tension:	110 – 240 V
Dimensions:	Ø 80 x 61 mm
Puissance interne:	0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 8 m transversale max. Ø 4.8 m frontale max. Ø 3.2 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	Activité assise 50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP23 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc
Connexions et câbles:	0.5 – 1.5 mm <sup>2</sup> pour conducteurs rigides

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	1000 W, cos $\varphi$ = 1 500 VA, cos $\varphi$ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 s – 60 min
Seuil d'enclenchement:	10 – 2000 Lux

## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

### Commande facile par télécommande requise

Fonctions de base pour des applications économiques

Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 3 min, seuil d'enclenchement 500 lux



## Accessoires



**RC-Filtre Anti-Arc**  
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm  
Niveau de protection: IP20 / Classe II



**Mini-RC-Filtre Anti-Arc**  
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm  
Niveau de protection: IP20 / Classe II



**IR-BL**  
Ref.: 93055

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032  
(compris dans la livraison)  
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



**Adapter BLE-IR**  
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm  
Couleur du matériau: noir  
Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**Set de montage BL2-AP**  
Ref.: 93256

Dimensions:  $\varnothing$  109 x 50 mm  
Niveau de protection: IP23  
Couleur du matériau: blanc



**Set de montage BL2-EN**  
Ref.: 93251

Dimensions:  $\varnothing$  104 x 19 mm  
Couleur du matériau: blanc



**Panier de protection BSK ( $\varnothing$  200 x 90 mm)**  
Ref.: 92199

Dimensions:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu