



## Indoor 180-KNXs-DX cadre non-inclus Set 93525-92139

- Tension: par le BUS KNX
- Dimensions: **(cadre non-inclus) 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Absorption de courant: 12 mA

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-KNXs-DX cadre non-inclus	-	93525
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur	92139

## Données techniques

Tension:	par le BUS KNX <b>(cadre non-inclus) 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Dimensions:	<b>70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Absorption de courant:	12 mA
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural) max. 10 m transversale max. 3 m frontale
Portée:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	<b>IP20 / Classe III + IP54 (92139)</b>
Niveau de protection:	<b>IP20 / Classe III + IP54 (92139)</b>
Résistance aux chocs:	IK05
Plage de mesure de la température:	-5 °C à +45 °C
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV <b>blanc pur mat, similaire RAL9010 (92139)</b>
Couleur du matériau:	<b>blanc pur mat, similaire RAL9010 (92139)</b>
Nombre de capteurs de luminosité:	1
Nombre de capteurs PIR:	1
KNX TP 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Lumière d'orientation:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Lumière de nuit:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : Indoor 180-KNXs-DX cadre non-inclus + Cadre IP54 Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Détecteur de présence KNX avec coupleur bus KNX intégré, en particulier pour montage mural

KNX Secure capable

Contrôle HCL/RGB

Paramétrage à partir de l'ETS 5 pour l'intégration dans les systèmes KNX

Adaptation individuelle de la sensibilité des capteurs PIR

Mesure de la lumière mixte à l'aide de capteurs de lumière internes et externes (en option)

Mode semi-automatique intelligent, mode de régulation indépendant de l'occupation (interrupteur photoélectrique), mode automatique

1 x lumière (pour régulation ou commutation), 1 x sortie de appareil esclave, 3 blocs CVC distincts

Régulation de jusqu'à trois groupes de lumière par décalage (influence externe possible)

Courte présence, auto-ajustement de la temporisation, fonction de couloir

Différentes fonctions de verrouillage

Soft start

Deux modules logiques

Appel de scènes d'éclairage

Affichages d'état commutables

Capteur de température et de bruits

La base de données des produits à importer dans la base de données ETS peut être téléchargée à partir du site web de B.E.G.

Fonctionnement maître-esclave pour étendre la zone de détection

Options d'optimisation étendues pour la mesure de la lumière

La valeur mesurée de la lumière est communiquée au bus

Adaptation de la courbe de variation

Télécommande bidirectionnelle avec adaptateur IR et appli B.E.G. pour smartphone

PIN code

Commande à distance IR possible via télécommande IR optionnelle

Télécommande à 5 boutons librement programmable  
(accessoire)

Le bouton de programmation (adresse physique) peut être  
actionné par télécommande

Mode CVC (1=confort, 2=veille, 3=économie, 4 protection  
contre le gel/chaleur)

Possibilité de commande manuelle via des boutons-poussoirs  
KNX externes

Contrôle des fonctions (battement cardiaque, envoi cyclique)

Simulation de présence

Arrêt forcé

Fonction arrêt central intelligent

Prémonition de coupure

Fonction de rodage pour lampes fluorescentes (sélectionnable  
de 1h à 100h)

Comportement sur le retour de tension du bus définissable au  
choix

Pause de sécurité variable après l'extinction des lumières



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**Indoor 180-KNXs-DX cadre non-inclus**  
Ref.: 93525

Tension: par le BUS KNX  
Dimensions: (cadre non-inclus) 70 x 70 x 61 mm  
Absorption de courant: 12 mA



**Cadre IP54 Indoor 180**  
Ref.: 92139

Dimensions: 87 x 87 mm  
Niveau de protection: IP54  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV