

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-M-DACO-1C DALI-2 Set 93455-93771-92199

- Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Dimensions: $\varnothing 200 \times 90$ mm (92199)
- Puissance interne: env. 2 W

Domaines d'application

- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--|------------|-------|
| PD2N-M-DACO-1C DALI-2 | blanc | 93455 |
| Collerette PD2N FP | anthracite | 93771 |
| Panier de protection BSK ($\varnothing 200 \times 90$ mm) | blanc | 92199 |

Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 230 V AC \pm 10% 50 Hz |
| Dimensions: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Puissance interne: appareils esclaves: | env. 2 W jusqu'à 8 |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise |
| Portée: | |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK09 (92199) |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |

| | |
|----------------------|---|
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199) anthracite mat, similaire RAL7016 (93771) |
| Couleur du matériau: | |

Canal 1 (commande de l'éclairage)

| | |
|---|---|
| Sortie DALI: | 80 mA (garantie), 125 mA (max.), mécanisme de coupure |
| Dispositifs d'exploitation pris en charge: | DT0, DT5, DT6, DT7 |
| Dispositifs de contrôle pris en charge: | - (single-master) |
| Durée de temporisation: | 1 min - 150 min 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞ |
| Lumière d'orientation: | |
| Valeur de consigne de luminosité: | 10 - 2500 Lux |

Canal 2 (commande de auxiliaires ou l'éclairage)

| | |
|------------|---|
| Puissance: | 2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. I _p (20 ms) = 165 A |
|------------|---|

Informations sur les produits

Set : PD2N-M-DACO-1C DALI-2 + Colerette PD2N FP anthracite mat, similaire RAL7016 + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de présence avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage économe en énergie

Produit certifié DALI-2

Alimentation DALI intégrée

Interface DALI pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode broadcast

Commutation et variation manuelle possible par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir conventionnel

La communication IR bidirectionnelle permet une intégration rapide dans la fonction de gestion de projet de l'app B.E.G. One

La fonctionnalité complète ne peut être activée qu'avec l'adaptateur BLE-IR et un smartphone ou une tablette (Android, iOS)

Mode semi-automatique, entièrement automatique, indépendant de la présence ou de la lumière réglable

Relais de commutation puissant avec plusieurs modes d'opération, par exemple la fonction Cut-off pour ballasts DALI, CVC, illumination de tableau.

Dynamique de régulation ajustable (valeurs minimale et maximale)

Vitesse et retard de régulation ajustables

Conçu comme un dispositif à maître simple, il ne peut pas être mis en réseau.

Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur

Possibilité d'augmenter la puissance de sortie DALI à l'aide d'accessoires

Réglage ou sortie de commutation en fonction de la lumière ambiante

Valeur de mise en marche ajustable

Fonction de rappel de la dernière valeur de mise en marche

Valeur de consigne de la luminosité et facteur de réflexion réglables

Affichage de la valeur actuelle du capteur de lumière dans l'app B.E.G. One

Autocontrôle et affichage des erreurs de l'appareil dans l'app

Type de contact: 1x μ -Contact,
sec, bistable

Durée de temporisation: 5 min - 120 min,
Impulsion
d'alarme,
Impulsion

Mesure de la lumière: Mesurage de la
lumière mixte

B.E.G. One

Les leds d'état peuvent être activées / désactivées

PIN code

Fonction de couloir - désactive la possibilité d'éteindre la lumière via le bouton-poussoir.

Le nombre d'appareils DALI peut être déterminé rapidement et de manière fiable grâce au planificateur de lignes DALI en ligne de B.E.G.

Eviter les pertes en veille du système d'éclairage conformément à EnEV DIN V 18599-4

Le logiciel est rétrocompatible avec la première génération (sauf DSI, double serrure et fonction corridor)

Réglages d'usine 10 min de temporisation et 500 Lux de luminosité

Comprend une borne à ressort prémontée avec décharge de traction et un couvercle de protection contre les contacts pour le montage encastré au plafond

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD2N-M-DACO-1C DALI-2

Ref.: 93455

Tension: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Dimensions: \varnothing 84 x 85 mm

Puissance interne: env. 2 W




Collerette PD2N FP

Ref.: 93771

Dimensions: \varnothing 82 x 13 mm

Résistance aux chocs: IK05

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



Panier de protection BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: \varnothing 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu