

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PICO-DALI-LINK-FP Set 93908-93776

- Tension: par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Dimensions: **Ø 45 x 50 mm (93776)**
- Réglages: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)

### Données de commande

| Désignation         | Couleur    | Ref.  |
|---------------------|------------|-------|
| PICO-DALI-LINK-FP   | blanc      | 93908 |
| Set de montage PICO | anthracite | 93776 |

## Données techniques

|   |  |
|---|--|
| Tension:  | par le DALI Bus, max.<br>22.5 V DC   |
| Dimensions:   | <b>Ø 45 x 50 mm<br/>(93776)</b>  |
| Réglages:   | PBM-DALI-LINK-4W-BLE<br>+ Smartphones avec<br>DALI-LINK App (iOS /<br>Android) |
| Absorption de courant:                                  | 2 mA   |
| Angle de détection:                                     | horizontal 360°<br>(Montage plafond)<br>max. Ø 10 m<br>transversale            |
| Portée:   | max. Ø 6 m frontale<br>max. Ø 4 m Activité<br>assise                           |
| Surface contrôlée pour<br>une approche<br>tangentielle: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur<br>de fixation                               |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:            | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Niveau de protection:                                   | IP20 / Classe II   |
| Résistance aux chocs:                                   | IK04   |
| Température ambiante:                                   | -25 °C à +55 °C  |
| Boîtier:  | Polycarbonate,<br>résistant aux UV   |
| Couleur du matériau:                                    | <b>anthracite, similaire<br/>RAL7016 (93776)</b>                               |
| Durée de temporisation:                                 | 1 s - 120 min  |
| Valeur de consigne de<br>luminosité:                    | 10 - 2500 Lux  |

## Informations sur les produits

Set : PICO-DALI-LINK-FP + Set de montage PICO anthracite, similaire RAL7016

Mini multicapteur DALI avec une profondeur de montage de seulement 11 mm pour l'installation dans des luminaires

Alimentation via bus DALI

Intégration transparente dans le système de régulation de l'éclairage B.E.G. DALI LUXOMAT®net DALI-LINK en tant que concept modulaire multimaître

Fonctionnement maître-esclave pour étendre la zone de détection

Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne

Mode de fonctionnement automatique, semi-automatique ou interrupteur crépusculaire

Réglage ou sortie de commutation en fonction de la lumière ambiante

Lumière Guidée, Soft Start PLUS, Lumière de balisage PLUS

Fonctionnement immédiat pour simple contrôle d'installation

La fonctionnalité complète ne peut être activée qu'avec les accessoires de la gamme de produits B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Un logiciel supplémentaire gratuit de B.E.G. est nécessaire



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **PICO-DALI-LINK-FP**

Ref.: 93908

Tension: par le DALI Bus, max. 22.5 V DC

Dimensions: Ø 33 x 27 mm

Réglages: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)



### **Set de montage PICO**

Ref.: 93776

Dimensions: Ø 45 x 50 mm

Niveau de protection: IP20

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV