



## PICO-DALI-SYS-FP Set 93909-93777

- Tension: par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Dimensions: **Ø 45 x 50 mm (93777)**
- Réglages: B.E.G. DALI-SYS ROUTER /  
B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PICO-DALI-SYS-FP	blanc	93909
Set de montage PICO	blanc laque	93777

## Données techniques

Tension:	par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
Dimensions:	<b>Ø 45 x 50 mm (93777)</b> B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Réglages:	
Absorption de courant:	2 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK04
Résistance aux chocs:	-25 °C à +55 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	<b>blanc laque, similaire RAL9016 (93777)</b>
Couleur du matériau:	
Durée de temporisation:	1 s - 120 min 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Lumière d'orientation:	
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2500 Lux

## Informations sur les produits

Set : PICO-DALI-SYS-FP + Set de montage PICO blanc  
laque, similaire RAL9016

Mini multicapteur DALI avec une profondeur de montage de  
seulement 11 mm pour l'installation dans des luminaires

Alimentation via bus DALI

Intégration transparente dans le système évolutif B.E.G.  
LUXOMAT®net DALI-SYS

Fonctionnement maître-esclave pour étendre la zone de  
détection

Mode de fonctionnement automatique, semi-automatique ou  
interrupteur crépusculaire

Réglage ou sortie de commutation en fonction de la lumière  
ambiante

Lumière Guidée, Soft Start PLUS, Lumière de balisage PLUS

Fonctionnement immédiat pour simple contrôle d'installation

La fonctionnalité complète ne peut être activée qu'avec les  
accessoires de la gamme de produits B.E.G. LUXOMAT®net  
DALI-SYS

Cet article est un composant d'un système de commande  
d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages  
DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres  
fabricants n'est pas supportée

L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-  
poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de  
B.E.G. sont nécessaires

Des services supplémentaires (planification, mise en service  
et maintenance) sont nécessaires de la part de B.E.G.



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **PICO-DALI-SYS-FP**

Ref.: 93909

Tension: par le DALI Bus, max. 22.5 V DC

Dimensions: Ø 33 x 27 mm

Réglages: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



### **Set de montage PICO**

Ref.: 93777

Dimensions: Ø 45 x 50 mm

Niveau de protection: IP20

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV