

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 230 Set 93346-92467

Détecteur de mouvement PIR d'extérieur 230 V avec un angle de détection de 230° et une portée allant jusqu'à 20 m (800 m<sup>2</sup>), doté d'une protection anti-contournement et télécommandable

### Domaines d'application

- espaces extérieurs (entrées / routes d'accès)
- places de parking
- parkings souterrains
- entrepôt à hauts rayonnages

### Données de commande

| Désignation                               | Couleur | Ref.  |
|---|---------|-------|
| RC-plus next N 230                        | silver  | 93346 |
| Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm) | blanc   | 92467 |

## Données techniques

|   |   |
|---|---|
| Tension:  | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz<br>(autres alimentations nous consulter)   |
| Dimensions:                                       | <b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>   |
| Puissance interne:                                | env. 0.5 W  |
| Angle de détection:                               | horizontal 230°<br>(Montage mural)  |
| Portée:   | max. 20 m transversale<br>max. 6 m frontale<br>max. 4 m anti-reptation  |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 800 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation  |
| Hauteur de montage min./max./recommended:         | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Niveau de protection:                             | IP54 / Classe II  |
| Résistance aux chocs:                             | <b>IK09 (92467)</b>   |
| Température ambiante:                             | -25 °C à +50 °C   |
| Boîtier:  | <b>Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92467)</b>   |
| Couleur du matériau:                              | zilver mat, similaire RAL9006   |
| <b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>          |   |
| Puissance:  | 3000 W, cos φ = 1<br>1500 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>courant d'appel max. I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A<br>courant d'appel max. I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A |
| Type de contact:                                  | 1x μ-Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont   |
| Durée de temporisation:                           | 15 s - 16 min, Impulsion  |
| Seuil d'enclenchement:                            | 2 - 500 Lux   |

## Informations sur les produits

|   |
|---|
| Set : RC-plus next N 230 + Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm) blanc              |
| Détecteur de mouvement avec zone de détection de 230° et zone anti-reptation            |
| Portée réglable mécaniquement   |
| Différente durée de temporisation selon la direction du mouvement                       |
| Reconnaissance ininterrompue de détecteurs en parallèle                                 |
| Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir                                 |
| Tête sphérique orientable   |
| Possibilité de mise en service immédiate avec les réglages d'usine                      |
| D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle                 |
| Commutation au passage par zéro   |
| Base compatible avec RC-plus (next) et Vario  |
| Une mauvaise commutation due à des animaux peut être évitée en réduisant la sensibilité |
| Simplicité de montage par socle embrochable   |
| Montage mural, en plafond ou sur angle  |
| Réglages d'usine 3 min et 20 Lux  |



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **RC-plus next N 230**

Ref.: 93346

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (autres alimentations nous consulter)

Dimensions: 121 x 71 x 85 mm

Puissance interne: env. 0.5 W



### **Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu