

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## PD11-KNXs-FLAT-ST-DE Set 93522-92833-92994

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
- Tipikus áramfogyasztás: 12 mA

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD11-KNXs-FLAT-ST-DE	fehér	93522
UP-adapter szett / PD11	fehér	92833
Négyszögletes dizájn keret PD11-DE	fehér	92994

## Technical data

Hálózati feszültség:	KNX-BUS-n keresztül
Méretek:	<b>Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)</b>
Tipikus áramfogyasztás:	12 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / III. osztály
Ütésállóság:	IK02
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +55 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	<b>fehér matt, hasonló RAL9010 (92994)</b>
Fényérzékelők száma:	1
PIR szenzorok száma:	1
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Tájékozódási fény:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Éjszakai fény:	5 – 100 %
Beállított megvilágítási szint:	5 – 2000 Lux

## Product information

Set : PD11-KNXs-FLAT-ST-DE + UP-adapter szett / PD11 fehér + Négyszögletes dizájn keret PD11-DE fehér matt, hasonló RAL9010

Extra lapos KNX jelenlét érzékelő beépített KNX buszcsatlakozóval

KNX Secure Ready

Paraméterezés ETS 5-gyel a KNX rendszerbe való integráláshoz

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

A kevert fénymérést a belső fényérzékelő végzi

Intelligens félautomata üzemmód, jelenlét független üzemmód (alkonykapcsoló), teljes automata üzemmód

Egy világításvezérlés kimenet (szabályozás vagy kapcsolás), egy slave kimenet, három (elkülönítetten paraméterezhető) HVAC kimenet

Három világítási csoport szabályozása/kapcsolása a világítási érték eltolásával, ofszettel (külső beavatkozás lehetséges)

Rövid jelenlét, önbeálló késleltetési idő, folyosófunkció

Különböző zárolási funkciók

Lágyindítás

Világítási képek behívása

Kikapcsolható állapotjelzők

Az ETS adatbázisba történő importáláshoz szükséges termékadatbázis letölthető a B.E.G. honlapjáról.

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kiterjedt optimalizálási lehetőségek a fényméréshez

A mért fényérték továbbbítése buszon keresztül

A dimmelési görbe beállítása

Kétirányú távirányítás IR adapterrel és a B.E.G. okostelefonos applikációval

PIN kód

Távvezérelhető IR távirányítóval (opcionális)

A programozó gomb (fizikai cím) távvezérléssel működtethető

HVAC üzemmód (1 = komfort, 2 = készenléti, 3 = gazdaságos, 4 = fagy / hővédelem)

Kézi beavatkozás külső KNX nyomógombokkal lehetséges

Funkcióvezérlés (szívverés, ciklikus küldés)

Kényszerített kikapcsolás

Intelligens központi kikapcsolási funkció

Kikapcsolás előjelzés

Fénycső beégetési funkció, az idő 1-100 óra között állítható be

Kiválasztható viselkedés a buszfeszültség visszakapcsolása esetére

Beállítható biztonsági késleltetés a lámpák kikapcsolásához

Süllyesztett szerelés a 92833 tartozékkal, felületre szerelés a 92833 és a 92121 tartozékokkal



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD11-KNXs-FLAT-ST-DE**  
Art.No: 93522

Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül  
Méretek: Ø 52 x 48 mm  
Tipikus áramfogyasztás: 12 mA



**UP-adapter szett / PD11**  
Art.No: 92833

Méretek: Ø 104 mm  
Anyag színe: fehér



**Négyszögletes dizájn keret PD11-DE**  
Art.No: 92994

Méretek: 54 x 54 x 2.6 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010