

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PD2N-CAS Set 93477-93760

- Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Méretek:  $\varnothing$  84 x 85 mm
- Paraméterezés: Casambi App

### Order data

| Designation   | Szín  | Art.No |
|---------------|-------|--------|
| PD2N-CAS      | fehér | 93477  |
| Gyűrű PD2N UP | fehér | 93760  |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Hálózati feszültség:                                    | 230 V AC ±10%<br>50 Hz  |
| Méretek:  | Ø 84 x 85 mm  |
| Paraméterezés:  | Casambi App   |
| Teljesítményfelvétel:                                   | 0.5 W   |
| Érzékelési terület:                                     | vízszintes 360°<br>(Mennyezeti<br>elhelyezés)<br>max. Ø 10 m<br>áthaladás<br>max. Ø 6 m<br>megközelítés<br>max. Ø 4 m kis<br>mozgások |
| Érzékelési távolság:                                    |   |
| Megfigyelt terület<br>(hosszirányú<br>megközelítésnél): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>szerelési<br>magasság  |
| Szerelési magasság min.<br>/ max. / ajánlott:           | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Védettség /<br>Érintésvédelmi osztály:                  | IP20 / II. osztály  |
| Ütésállóság:  | IK04  |
| Környezeti hőmérséklet:                                 | -5 °C - +45 °C  |
| Ház:  | Magas UV<br>állóságú<br>polikarbonát  |
| Anyag színe:  | <b>fehér matt,<br/>hasonló<br/>RAL9010<br/>(93760)</b>  |
| PIR szenzorok száma:                                    | 1   |
| <b>1-s csatorna (világítás<br/>vezérlés)</b>            |   |
| Időzítés:   | 1 mp - 60 min   |
| Beállított megvilágítási<br>szint:                      | 1 - 4000 Lux  |
| Kevert fénymérés:                                       | Kevert<br>fénymérés   |

## Product information

Set : PD2N-CAS + Gyűrű PD2N UP fehér matt,  
hasonló RAL9010

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevitele a tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetőek

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan elérhetőek

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez



# CASAMBI



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




### **PD2N-CAS**

Art.No: 93477

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz

Méreték:  $\varnothing$  84 x 85 mm

Paraméterezés: Casambi App



### **Gyűrű PD2N UP**

Art.No: 93760

Méreték:  $\varnothing$  106 x 20 mm

Ütésállóság: IK05

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát