

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 130 Set 93321-92467

230 V-os PIR kültéri mozgásérzékelő, 130°-os érzékelési szöggel és akár 20 m hatótávolsággal (450 m²), alulról való behatolás elleni védelemmel és távirányítással

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC-plus next N 130	fehér	93321
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467

Alkalmazási területek

- Kültér
- Parkoló
- Mélygarázs
- Magaspolcos raktár

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más tápfeszültséggel is rendelhető)
Méretetek:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 130° (oldalfalra szerelhető) max. 20 m áthaladás max. 6 m megközelítés
Érzékelési távolság:	max. 4 m alábújás védelem
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92467)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92467)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 500 Lux

Termékinformációk

Set : RC-plus next N 130 + Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm) fehér

Mozgásérzékelő 130° érzékelési tartománnyal és alábújás védelemmel

A hatótávolság mechanikus beállítása

Eltérő időzítések a mozgás irányától függően

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Állítható érzékelőfej

Gyári beállításokkal azonnal üzemkész

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Nullátmeneti kapcsolás

Az aljzat kompatibilis az RC-plus (next) termékekkel

Az érzékenység csökkentésével elkerülhető az állatok okozta téves kapcsolás

Egyszerű szerelés gyorscsatlakozó aljzattal

Falra, mennyezetre, külső sarokra szerelhető

Gyári beállítás 3 perc, 20 Lux



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



RC-plus next N 130

Cikkszám: 93321

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más tápfeszültséggel is rendelhető)

Méretek: 121 x 71 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Cikkszám: 92467

Méretek: Ø 164 x 143 mm

Útésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár