

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 130 Set 93321-92467-97004

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más üzemi feszültséggel is szállítható)
- Méretek: **Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97004)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

### Areas of application

- külső terek (bejáratok)
- bejárathoz vezető utak)
- parkolók
- mélygarázsok
- magaspolcos raktárak

### Order data

Designation	Szín	Art.No
RC-plus next N 130	fehér	93321
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467
Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next	fehér	97004

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más üzemi feszültséggel is szállítható)
Méretek:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97004)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 130° (Falra szerelhető) max. 20 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. 6 m megközelítés max. 4 m alábújás védelem
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92467)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92467)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	3000 W, cos $\varphi$ = 1 1500 VA, cos $\varphi$ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 $\mu$ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 500 Lux

## Product information

Set : RC-plus next N 130 + Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm) fehér + Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next fehér matt, hasonló RAL9010

Mozgásérzékelő 130° érzékelési tartománnyal és alábújás védelemmel

A hatótávolság mechanikus beállítása

Eltérő időzítések a mozgás irányától függően

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Állítható érzékelőfeje

Gyári beállításokkal azonnal üzemkész

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Nullátmeneti kapcsolás

Az aljzat kompatibilis az RC-plus (next) termékekkel

Az érzékenység csökkentésével elkerülhető az állatok okozta téves kapcsolás

Egyszerű szerelés gyorscsatlakozó aljzattal

Falra, mennyezetre, külső sarokra szerelhető

Gyári beállítás 3 perc, 20 Lux



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### RC-plus next N 130

Art.No: 93321

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60

Hz (kérésre más üzemi feszültséggel is szállítható)

Méreték: 121 x 71 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W




### Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Méreték: Ø 164 x 143 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár



### Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next

Art.No: 97004

Méreték: Ø 71 x 34 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát