

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 130 Set 93324-92467-97005

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más üzemi feszültséggel is szállítható)
- Méretek: **Ø 164 x 143 mm (92467) + 60 x 61 x 68 mm (97005)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Areas of application

- külső terek (bejáratok)
- bejáráshoz vezető utak)
- parkolók
- mélygarázsok
- magaspolcos raktárak

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|--------------------------------|-------|--------|
| RC-plus next N 130 | barna | 93324 |
| Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm) | fehér | 92467 |
| Belső sarokaljzat RC-plus next | fehér | 97005 |

Technical data

| | |
|---|--|
| Hálózati feszültség: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más üzemi feszültséggel is szállítható) |
| Méretek: | Ø 164 x 143 mm (92467) + 60 x 61 x 68 mm (97005) |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.5 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 130° (Falra szerelhető) max. 20 m áthaladás |
| Érzékelési távolság: | max. 6 m megközelítés max. 4 m alábújás védelem |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 450 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP54 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK09 (92467) |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92467) |
| Anyag színe: | barna matt, hasonló RAL8014 |

1-s csatorna (világítás vezérlés)

| | |
|---------------------------|--|
| Kapcsolási teljesítmény: | 3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μ s) = 800 A |
| Csatlakozás típusa: | 1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel |
| Időzítés: | 15 mp - 16 min, Impulzus |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 2 - 500 Lux |

Product information

Set : RC-plus next N 130 + Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm) fehér + Belső sarokaljzat RC-plus next fehér matt, hasonló RAL9010

Mozgásérzékelő 130° érzékelési tartománnyal és alábújás védelemmel

A hatótávolság mechanikus beállítása

Eltérő időzítések a mozgás irányától függően

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Állítható érzékelőfaj

Gyári beállításokkal azonnal üzemkész

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Nullátmeneti kapcsolás

Az aljzat kompatibilis az RC-plus (next) termékekkel

Az érzékenység csökkentésével elkerülhető az állatok okozta téves kapcsolás

Egyszerű szerelés gyorscsatlakozó aljzattal

Falra, mennyezetre, külső sarokra szerelhető

Gyári beállítás 3 perc, 20 Lux



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



RC-plus next N 130

Art.No: 93324

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más üzemi feszültséggel is szállítható)

Méreték: 121 x 71 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Méreték: Ø 164 x 143 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár



Belső sarokaljzat RC-plus next

Art.No: 97005

Méreték: 60 x 61 x 68 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát