

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR Copertura inclusa Set 92650-92141

Rilevatore di movimento PIR da parete a 230 V con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a 10 m (150 m<sup>2</sup>), dotato di sensore acustico per il controllo dell'illuminazione delle scale

### Aree di applicazione

- Scale

### Dati dell'ordine

| Designazione                    | Colore      | Numero |
|---------------------------------|-------------|--------|
| Indoor 180-TR Copertura inclusa | bianco puro | 92650  |
| Attacco AP Indoor 180           | bianco puro | 92141  |

## Dati tecnici

|  |  |
|--|--|
| Alimentazione:   | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz<br>Alimentazione tramite interruttore luci scala |
| Dimensioni:  | <b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>   |
| Potenza assorbita:   | ca. 0.8 W  |
| Area rilevamento:  | orizzontale 180°<br>(Montaggio a parete)<br>Massima 10 m trasversale       |
| Raggio d'azione:   | Massima 3 m frontale   |
| Area di rilevamento tangenziale:   | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>Altezza di fissaggio                         |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m  |
| Classe / Grado protezione:   | <b>IP54 (92141)</b>  |
| Resistenza agli urti:  | IK05   |
| Temperatura funzionamento:   | -25 °C a +50 °C  |
| Involucro:   | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV                            |
| Colore di materiale:   | bianco puro opaco, simile a RAL9010  |

### Canale 1

|                      |  |
|----------------------|--|
| Carico di contatto:  | 0.2 A / 230 V  |
| Ritardo spegnimento: | Durata d'impulso: 0.1 s;<br>Disattivazione valore crepuscolar 1 min - 10 min |
| Soglia accensione:   | 2 - 2000 Lux   |

## Informazioni sul prodotto

Set : Indoor 180-TR Copertura inclusa + Attacco AP Indoor 180 bianco puro opaco, simile a RAL9010

Rilevatore di movimento da parete specifico per la commutazione automatica dell'illuminazione scale

Versione Triac in tecnica a 2 fili, senza conduttore neutro

Garantisce un funzionamento perfetto con LUXOMAT SCT1 (max. 10 rilevatori per interruttore luce scale)

Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60 mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm) per combinazione con placche in 5 diversi colori

Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale

Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **Indoor 180-TR Copertura inclusa**

Numero: 92650

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentazione tramite interruttore luci scala  
Dimensioni: Copertura inclusa 87 x 87 x 61 mm  
Potenza assorbita: ca. 0.8 W

### **Attacco AP Indoor 180**

Numero: 92141

Dimensioni: 88 x 88 x 42 mm  
Classe / Grado protezione: IP54  
Resistenza agli urti: IK05