

**B.E.G.****LUXOMAT®**

**PD2-M-2C-12-48V-3A-AP**  
**Set 92154-92199-92161**

- Alimentazione: 12 - 48 V AC / DC
- Dimensioni: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Potenza assorbita: < 1 W

#### **Dati dell'ordine**

<b>Designazione</b>	<b>Colore</b>	<b>Numero</b>
PD2-M-2C-12-48V-3A-AP	bianco	92154
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Attacco AP IP54 per PD2- / PD4-AP	bianco	92161

#### **Aree di applicazione**

- corridoi/passaggi
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici
- piccoli uffici
- Uffici open space
- sale conferenze

## Dati tecnici

Alimentazione:	12 - 48 V AC / DC
Dimensioni:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Potenza assorbita:	< 1 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C

Involucro:	<b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)</b>
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010

### Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)

Carico di contatto:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Tipo di contatto:	1x Contatto $\mu$ , a potenziale zero contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s - 30 min, Impulso
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2000 Lux

### Canale 2 (comando di apparecchi a potenziale zero)

Carico di contatto:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Tipo di contatto:	1x Contatto $\mu$ , a potenziale zero contatto NO
Ritardo spegnimento:	5 min - 120 min, Impulso allarme, Impulso
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

## Informazioni sul prodotto

Set : PD2-M-2C-12-48V-3A-AP + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Attacco AP IP54 per PD2- / PD4-AP bianco, simile a RAL9010

Rilevatore di presenza con una tensione di esercizio di 12-48 V

Due canali a potenziale zero

Può essere utilizzato sia come Dispositivo Master che come Dispositivo Slave

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC)



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD2-M-2C-12-48V-3A-AP**

Numero: 92154

Alimentazione: 12 - 48 V AC / DC

Dimensioni: Ø 98 x 47 mm

Potenza assorbita: < 1 W



### **Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione



### **Attacco AP IP54 per PD2- / PD4-AP**

Numero: 92161

Dimensioni: Ø 100 x 15 mm

Classe / Grado protezione: IP54

Involucro: Involucro in pregiato PC

resistente ai raggi UV