

B.E.G.**LUXOMAT®****PD2-M-2C-12-48V-RR-AP**
Set 92305-92199-92441

- Alimentazione: 12 - 48 V AC / DC
- Dimensioni: Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)
- Potenza assorbita: < 1 W

Aree di applicazione

- corridoi/passaggi
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici
- piccoli uffici
- Uffici open space
- sale conferenze

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--|---------------|---------------|
| PD2-M-2C-12-48V-RR-AP | bianco | 92305 |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199 |
| Staffa per parete PD4-AP | bianco | 92441 |

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Alimentazione: | 12 - 48 V AC / DC |
| Dimensioni: | Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441) |
| Potenza assorbita: | < 1 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 78 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK09 (92199) |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |

| | |
|----------------------|---|
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199) |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |

Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)

| | |
|-------------------------------|---|
| Carico di contatto: | 0.1 A; cos ϕ = 1 con reed relè |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto μ , a potenziale zero contatto NO |
| Ritardo spegnimento: | 15 s - 30 min, Impulso |
| Nivel de luminosidad deseado: | 10 - 2000 Lux |

Canale 2 (comando di apparecchi a potenziale zero)

| | |
|----------------------|---|
| Carico di contatto: | 0.1 A; cos ϕ = 1 con reed relè |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto μ , a potenziale zero contatto NO |
| Ritardo spegnimento: | 5 min - 120 min, Impulso allarme, Impulso |

Informazioni sul prodotto

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-AP + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Staffa per parete PD4-AP bianco

Rilevatore di presenza con una tensione di esercizio di 12-48 V

Due canali a potenziale zero

Può essere utilizzato sia come Dispositivo Master che come Dispositivo Slave




Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC)

Misurazione mista della luce:

Misurazione mista della luce



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD2-M-2C-12-48V-RR-AP

Numero: 92305

Alimentazione: 12 - 48 V AC / DC

Dimensioni: Ø 98 x 47 mm

Potenza assorbita: < 1 W




Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione



Staffa per parete PD4-AP

Numero: 92441

Dimensioni: 130 x 100 x 53 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC

resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco