

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-DE Set 92165-92199-93085

Rilevatore di presenza PIR a 2 canali da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a 10 m di diametro (78 m²), telecomandabile

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD2-M-2C-DE	bianco	92165
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Anello PD2/PD3 DE		93085

Aree di applicazione

- Ingressi
- piccoli uffici
- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici
- Uffici open space
- sale conferenze

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK09 (92199)
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C

Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)
Colore di materiale:	nero jet lucido, simile a RAL9005 (93085)

Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile I _p (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile I _p (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	15 s - 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : PD2-M-2C-DE + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Anello PD2/PD3 DE nero jet lucido, simile a RAL9005

Rilevatore di presenza con area di rilevamento circolare

Un canale per l'attivazione delle luci

Un contatto addizionale a potenziale zero per canale HVAC

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Per attivare un impulso di allarme si devono rilevare almeno 3 movimenti distribuiti in un periodo di tempo di 9 secondi

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC)

Commutazione zero crossing




Canale 2 (comando di apparecchi a potenziale zero)

Carico di contatto: 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$

Tipo di contatto: 1x Contatto μ , a potenziale zero contatto NO

Ritardo spegnimento: 5 min - 120 min, Impulso allarme, Impulso

Misurazione mista della luce: Misurazione mista della luce



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD2-M-2C-DE

Numero: 92165

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioni: Ø 80 x 85 mm

Potenza assorbita: ca. 0.5 W



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione



Anello PD2/PD3 DE

Numero: 93085

Dimensioni: Ø 84 x 9 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

Colore di materiale: nero jet lucido, simile a RAL9005