B.E.G. LUXOMAT®



PD2-M-2C-DE Set 92165-93085

Rilevatore di presenza PIR a 2 canali da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a 10 m di diametro (78 m²), telecomandabile

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD2-M-2C-DE	bianco	92165
Anello PD2/PD3 DE		93085

Aree di applicazione

- Ingressi
- piccoli uffici
- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici
- Uffici open space
- sale conferenze

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 80 x 85 mm
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK05
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	**nero jet lucido, simile a RAL9005 (93085)**
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	15 s – 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux
Canale 2 (comando di apparecchi a potenziale zero)	
Carico di contatto:	3 A (230 V), cos φ = 1

Informazioni sul prodotto

Set : PD2-M-2C-DE + Anello PD2/PD3 DE nero jet lucido, simile a RAL9005

Rilevatore di presenza con area di rilevamento circolare

Un canale per l'attivazione delle luci

Un contatto addizionale a potenziale zero per canale HVAC

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno


Per attivare un impulso di allarme si devono rilevare almeno 3 movimenti distribuiti in un periodo di tempo di 9 secondi


Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale


Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC)

Commutazione zero crossing

Tipo di contatto:	1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO
Ritardo spegnimento:	5 min – 120 min, Impulso allarme, Impulso
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce







Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD2-M-2C-DE
Numero: 92165

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 80 x 85 mm
Potenza assorbita: ca. 0.5 W



Anello PD2/PD3 DE
Numero: 93085

Dimensioni: Ø 84 x 9 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: nero jet lucido, simile a RAL9005