



## PD2N-KNXs-BA-UP Set 93534-92199

Rilevatore di presenza PIR KNX (Basic) con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10 m (78 m<sup>2</sup>)

### Dati dell'ordine

| Designazione                           | Colore | Numero |
|--|--------|--------|
| PD2N-KNXs-BA-UP                        | bianco | 93534  |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199  |

## Dati tecnici

|  |  |
|--|--|
| Alimentazione:   | da KNX-BUS   |
| Dimensioni:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>   |
| Assorbimento:  | 12 mA  |
| Area rilevamento:  | orizzontale 360°<br>(Montaggio a soffitto)<br>Massima Ø 10 m trasversale<br>Massima Ø 6 m frontale |
| Raggio d'azione:   | Massima Ø 4 m presenza fissa<br>78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio                     |
| Area di rilevamento tangenziale:   |  |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Classe / Grado protezione:   | IP20 / Classe III  |
| Resistenza agli urti:  | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Temperatura funzionamento:   | -25 °C a +55 °C  |
| Involucro:   | <b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)</b>            |
| Colore di materiale:   | bianco opaco, simile a RAL9010   |
| Numero sensori luce:   | 2  |
| Numero sensori PIR:  | 1  |
| KNX TP 256:  | Si   |
| KNX Secure:  | Si   |
| Nivel de luminosidad deseado:  | 5 - 2000 Lux   |

## Informazioni sul prodotto

|   |
|---|
| Set : PD2N-KNXs-BA-UP + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco   |
| Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato   |
| KNX Secure Ready  |
| Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento  |
| Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno  |
| Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica. |
| 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 1 canale Slave selezionabili   |
| Soft-start  |
| Disattivazione indicatori di stato  |
| Modalità slave per estensione area di rilevamento   |
| Misurazione Luce ottimizzata  |
| Misurazione Luce comunicata via bus   |
| Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno  |
| Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino   |



## Articoli del set


Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD2N-KNXs-BA-UP**

Numero: 93534

Alimentazione: da KNX-BUS  
Dimensioni: Ø 106 x 42 mm  
Assorbimento: 12 mA



### **Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione