



## PD2N-KNXs-BA-UP Set 93534-93762-92199

Rilevatore di presenza PIR KNX (Basic) con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10 m (78 m<sup>2</sup>)

### Dati dell'ordine

| Designazione                           | Colore             | Numero |
|--|--------------------|--------|
| PD2N-KNXs-BA-UP                        | bianco             | 93534  |
| Anello PD2N UP                         | bianco<br>traffico | 93762  |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco             | 92199  |

## Dati tecnici

|  |   |
|--|---|
| Alimentazione:   | da KNX-BUS  |
| Dimensioni:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>  |
| Assorbimento:  | 12 mA   |
| Area rilevamento:  | orizzontale 360°<br>(Montaggio a soffitto)  |
| Raggio d'azione:   | Massima Ø 10 m trasversale<br>Massima Ø 6 m frontale<br>Massima Ø 4 m presenza fissa    |
| Area di rilevamento tangenziale:   | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio  |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Classe / Grado protezione:   | IP20 / Classe III   |
| Resistenza agli urti:  | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Temperatura funzionamento:   | -25 °C a +55 °C   |
| Involucro:   | <b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)</b> |
| Colore di materiale:   | <b>bianco traffico opaco, simile a RAL9016 (93762)</b>                                  |
| Numero sensori luce:   | 2   |
| Numero sensori PIR:  | 1   |
| KNX TP 256:  | Si  |
| KNX Secure:  | Si  |
| Nivel de luminosidad deseado:  | 5 - 2000 Lux  |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD2N-KNXs-BA-UP + Anello PD2N UP bianco traffico opaco, simile a RAL9016 + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato

KNX Secure Ready

Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica.

1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 1 canale Slave selezionabili

Soft-start

Disattivazione indicatori di stato

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Misurazione Luce ottimizzata

Misurazione Luce comunicata via bus

Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno

Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino



## Articoli del set


Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD2N-KNXs-BA-UP**

Numero: 93534


Alimentazione: da KNX-BUS  
Dimensioni: Ø 106 x 42 mm  
Assorbimento: 12 mA



### **Anello PD2N UP**

Numero: 93762

Dimensioni: Ø 106 x 20 mm  
Resistenza agli urti: IK05  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



### **Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione