

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-K-AP Set 92587-92199-92441

Rilevatore di presenza PIR a 230 V con copertura a 360° e campo di rilevamento fino a 40 x 5 m (250 m<sup>2</sup>), ideale per corridoi e controllabile a distanza

### Aree di applicazione

- corridoi/passaggi

### Dati dell'ordine

| Designazione                           | Colore | Numero |
|--|--------|--------|
| PD4-M-1C-K-AP                          | bianco | 92587  |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199  |
| Staffa per parete PD4-AP               | bianco | 92441  |

## Dati tecnici

|  |  |
|--|--|
| Alimentazione:   | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz                                |
| Dimensioni:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)</b> |
| Potenza assorbita:   | ca. 0.5 W  |
| Area rilevamento:  | orizzontale 360°<br>(Montaggio a soffitto)               |
| Raggio d'azione:   | Massima Ø 40 m trasversale<br>Massima Ø 20 m frontale    |
| Area di rilevamento tangenziale:   | 250 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altezza di fissaggio       |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m                                    |
| Classe / Grado protezione:   | IP54 / Classe II   |
| Resistenza agli urti:  | <b>IK09 (92199)</b>                                      |
| Temperatura funzionamento:   | -25 °C a +50 °C  |

Involucro: **Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**

Colore di materiale: bianco opaco, simile a RAL9010

### Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Carico di contatto:           | 2300 W, $\cos \varphi = 1$<br>1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A<br>Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A |
| Tipo di contatto:             | 1x Contatto µ, a potenziale zero<br>contatto NO con contatto anticipato al tungsteno  |
| Ritardo spegnimento:          | 15 s - 30 min, Impulso  |
| Soglia accensione:            | 10 - 2000 Lux   |
| Misurazione mista della luce: | Misurazione mista della luce  |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-1C-K-AP + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Staffa per parete PD4-AP bianco

Rilevatore di presenza speciale per corridoi

Un contatto di commutazione a potenziale zero

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD4-M-1C-K-AP**


Numero: 92587

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 /

60 Hz

Dimensioni: Ø 101 x 76 mm

Potenza assorbita: ca. 0.5 W




### **Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione



### **Staffa per parete PD4-AP**

Numero: 92441

Dimensioni: 130 x 100 x 53 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC

resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco