

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-AP Set 92140-92376

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 101 x 76 mm
- Potenza assorbita: ca. 0.5 W

Aree di applicazione

- Uffici open space
- sale conferenze
- classrooms/seminar Rooms
- Garage sotterranei
- Ingressi
- corridoi/passaggi
- Palestre / magazzini

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-M-2C-AP	bianco	92140
Attacco AP IP65 PD4-AP IP54	bianco	92376

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 101 x 76 mm
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale
Raggio d'azione:	Massima Ø 6.4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	450 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 10 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010

Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile I_p (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile I_p (200 μ s) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto μ , contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	15 s - 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

Canale 2 (comando di apparecchi a potenziale zero)

Carico di contatto:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Tipo di contatto:	1x a potenziale zero contatto NO

Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-2C-AP + Attacco AP IP65 PD4-AP IP54
bianco

Rilevatore di presenza con ampia area di rilevamento

Un canale per l'attivazione delle luci

Un contatto addizionale a potenziale zero per canale HVAC

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo
slave

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante
esterno

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale




Per attivare un impulso di allarme si devono rilevare almeno 3
movimenti distribuiti in un periodo di tempo di 9 secondi

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC)

Commutazione zero crossing

Ritardo spegnimento: 5 min - 120 min,
Impulso allarme,
Impulso

Misurazione mista della luce: Misurazione mista della luce



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4-M-2C-AP
Numero: 92140

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 101 x 76 mm
Potenza assorbita: ca. 0.5 W



Attacco AP IP65 PD4-AP IP54
Numero: 92376

Dimensioni: Ø 115 x 70 mm
Classe / Grado protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK07