

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## BL2-PLUS-IB Set 93405-93256

- Spanning: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Ø 80 x 61 mm + Ø 109 x 50 mm (93256)**
- Typisch verbruik: 0.3 W

### Bestelgegevens

| Omschrijving       | Kleur | Art.nr. |
|--------------------|-------|---------|
| BL2-PLUS-IB        | wit   | 93405   |
| Montage set BL2-OB | wit   | 93256   |

## Technische gegevens

|  |  |
|--|--|
| Spanning:                                      | 110 – 240 V 50 / 60 Hz   |
| Afmetingen:                                    | <b>Ø 80 x 61 mm +<br/>Ø 109 x 50 mm<br/>(93256)</b>  |
| Typisch verbruik:                              | 0.3 W  |
| Detectiebereik:                                | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 8 m<br>dwars<br>max. Ø 4.8 m<br>frontaal<br>max. Ø 3.2 m<br>zittend |
| Reikwijdte:                                    |  |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 50 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Montagehoogte   |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:            | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Beschermingsgraad/-klasse:                     | IP23 / Klasse II   |
| Omgevingstemperatuur:                          | -25 °C tot +50 °C  |
| Behuizing:                                     | polycarbonaat,<br>UV-bestendig   |
| Kleur:   | wit<br>0.5 – 1.5 mm <sup>2</sup><br>voor draad met<br>een massieve<br>kern   |
| Aansluitingen en kabels:                       |  |
| <b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>                 |  |
| Schakelvermogen:                               | 1000 W, cos φ =<br>1<br>500 VA, cos φ =<br>0.5<br>400 W LED  |
| Contacttype:                                   | 1x µ-contact,<br>maakcontact/NO  |
| Nalooptijd:                                    | 15 s – 30 min  |
| Inschakeldrempel:                              | 10 – 2000 Lux  |

## Productinformatie

Set : BL2-PLUS-IB + Montage set BL2-OB wit

Plafond aanwezigheidsmelder voor binnen toepassingen met een detectiebereik van 360 °

Voor montage in verlaagde plafonds

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Basisfuncties voor kostenefficiënte toepassingen

Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling

Optionele accessoires zijn leverbaar voor opbouw- en verzonken montage

Fabrieksinstelling: Gevoeligheid Hoog, nalooptijd 10 min, inschakeldrempel 500 lux

Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening

Krachtig relais ontworpen voor 100.000 schakelcycli bij hoge belasting, bij lage belasting zijn meerdere miljoenen schakelcycli mogelijk





## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**BL2-PLUS-IB**  
Art.nr.: 93405

Spanning: 110 - 240 V 50 / 60 Hz  
Afmetingen: Ø 80 x 61 mm  
Typisch verbruik: 0.3 W



**Montage set BL2-OB**  
Art.nr.: 93256

Afmetingen: Ø 109 x 50 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP23  
Kleur: wit