



PD2N-CAS DALI-2 Set 93476-93761-92199

- Spanning: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parameterisatie: Casambi App

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| PD2N-CAS DALI-2 | wit | 93476 |
| Afdekring PD2N VZ | antraciet | 93761 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Spanning: | 230 V AC \pm 10% 50 Hz |
| Afmetingen: | \varnothing 200 x 90 mm (92199) |
| Parameterisatie: | Casambi App |
| Typisch verbruik: | 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. \varnothing 10 m dwars max. \varnothing 6 m frontaal max. \varnothing 4 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK09 (92199) |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199) |
| Kleur: | antraciet mat, overeenkomstig RAL7016 (93761) |
| Aantal PIR sensoren: | 1 |
| Kanaal 1 (lichtsturing) | |
| DALI-uitgang: | 80 mA (gegarandeerd), 125 mA (max.), uitschakelmechanisme |
| Ondersteunde bedieningsapparaten: | DT0, DT5, DT6, DT7, DT8 |
| Ondersteunde besturingsapparaten: | - (single master) |
| Nalooptijd: | 1 s - 60 min |
| Valeur de consigne de luminosité: | 1 - 4000 Lux |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting |

Productinformatie

Set : PD2N-CAS DALI-2 + Afdekring PD2N VZ antraciet mat, overeenkomstig RAL7016 + Beschermingskorf BSK (\varnothing 200 x 90 mm) wit

Casambi-aanwezigheidsmelder

DALI-2-interface voor het aansturen van digitale, dimbare elektronische voorschakelapparaten in broadcast/multicast modus

Geïntegreerde temperatuurbewaking en kortsluit detectie

Ontworpen als een sinle-maste apparaat, kan draadloos in een netwerk worden opgenomen

Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensoren

Verhouding tussen interne en externe lichtsensoren kan worden aangepast aan de toepassing

Aanpassen van de reflector factor en ingeven van de lichtsterkte van de display in de actuele lichtsterkte in de app.

Het detectiegebied kan worden uitgenbreid met andere B.E.G. Casambi-melders

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR sensors

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Eenvoudige programmering met de Casambi smartphone app.

Inclusief voorgemonteerde veerklem met trekontlasting en contactbeschermer voor plafondinbouw

Optionele accessoires voor opbouw montage leverbaar

Accessoires voor wandmontage optioneel leverbaar

Extra accessoires voor kleuraanpassing zijn optioneel leverbaar

DALI-2 gecertificeerd product

Het DALI-uitgangsvermogen kan met accessoires verdubbeld worden

Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige inbedrijfstelling



CASAMBI



Stel in


Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD2N-CAS DALI-2

Art.nr.: 93476

Spanning: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Afmetingen: \varnothing 84 x 85 mm
Parameterisatie: Casambi App



Afdekring PD2N VZ

Art.nr.: 93761

Afmetingen: \varnothing 106 x 20 mm
Slagvastheid: IK05
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Beschermingskorf BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: \varnothing 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf