

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-M-DACO-1C DALI-2 Set 93455-93761

- Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Afmetingen:  $\varnothing$  84 x 85 mm
- Typisch verbruik: ca. 2 W

### Toepassingsgebieden

- kleine kantoren
- kantoortuinen

### Bestelgegevens

| Omschrijving          | Kleur     | Art.nr. |
|-----------------------|-----------|---------|
| PD2N-M-DACO-1C DALI-2 | wit       | 93455   |
| Afdekring PD2N VZ     | antraciet | 93761   |

## Technische gegevens

|  |   |
|--|---|
| Spanning:  | 230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz  |
| Afmetingen:                                      | $\varnothing$ 84 x 85 mm  |
| Typisch verbruik:                                | ca. 2 W   |
| Slavetoestellen:                                 | max. 8  |
| Detectiebereik:                                  | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)  |
| Reikwijdte:                                      | max. $\varnothing$ 10 m dwars<br>max. $\varnothing$ 6 m frontaal<br>max. $\varnothing$ 4 m zittend                        |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:   | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Montagehoogte  |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:              | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Beschermingsgraad/-klasse:                       | IP20 / Klasse II  |
| Slagvastheid:                                    | IK05  |
| Omgevingstemperatuur:                            | -25 °C tot +50 °C   |
| Behuizing:                                       | polycarbonaat, UV-bestendig   |
| Kleur:   | <b>antraciet mat, overeenkomstig RAL7016 (93761)</b>  |
| <b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>                   |   |
| DALI-uitgang:                                    | 80 mA<br>(gegarandeerd), 125 mA (max.),<br>uitschakelmechanisme   |
| Ondersteunde bedieningsapparaten:                | DT0, DT5, DT6, DT7  |
| Ondersteunde besturingsapparaten:                | - (single master)   |
| Nalooptijd:                                      | 1 min - 150 min   |
| Oriëntatieverlichting:                           | 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / $\infty$   |
| Valeur de consigne de luminosité:                | 10 - 2500 Lux   |
| <b>Kanaal 2 (Toestelsturing of Lichtsturing)</b> |   |
| Schakelvermogen:                                 | 2300 W, $\cos \varphi = 1$<br>1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>max. inschakelstroom<br>$I_p$ (20 ms) = 165 A |
| Type de contact:                                 | 1x $\mu$ -contact,<br>potentiaalvrij, bi-stabiel  |
| Nalooptijd:                                      | 5 min - 120 min,<br>Alarmimpuls, impuls   |
| Gemengd licht meting:                            | Gemengd licht meting  |

## Productinformatie

Set : PD2N-M-DACO-1C DALI-2 + Afdekkring PD2N VZ antraciet mat, overeenkomstig RAL7016

Aanwezigheidsmelder met geïntegreerde DALI-applicatiecontroller voor een energie efficiënte lichtregeling

DALI-2 gecertificeerd product

Geïntegreerde DALI-voeding

DALI-interface voor het aansturen van digitale, dimbare elektronische voorschakelapparaten in broadcast modus

Handmatig schakelen of **dimmen** via conventionele drukknoppen is mogelijk.

Bidirectionele IR-communicatie maakt snelle integratie in de projectmanagementfunctie van de B.E.G. One app

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met de BLE-IR-adapter en een smartphone of tablet (Android, iOS).

In te stellen als halfautomatische-, volautomatische-, schemerschakelaar- of aanwezigheidsmodus

Krachtig schakelrelais voor verschillende bedrijfsmodi, bijvoorbeeld: een cutoff functie voor DALI voorschakelapparaten, HVAC installatie, schoolbordverlichting, sfeerverlichting, etc.

Instelbare regeldynamiek (minimale en maximale waarden)

Instelbare snelheid en vertraging van de regeling

Single-master apparaat, kan niet in een netwerk worden opgenomen

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor

Het DALI-uitgangsvermogen kan met accessoires verdubbeld worden

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Instelbare inschakelwaarde

Laatste waarde - Geheugen functie voor inschakelwaarde

Instelbare helderheidsinstelwaarde en reflectiefactor

Indicatie van de huidige lichtsensorwaarde in de B.E.G. One app

Zelfcontrole en weergave van apparaatfouten in de B.E.G. One app

Status LED's kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden

PIN code

Gangfunctie - Déactiveert de mogelijkheid om het licht uit te schakelen via de drukknop

Het aantal DALI-deelnemers kan snel en betrouwbaar worden bepaald via de B.E.G. Online DALI Lijn planner.

Vermijden van stand-by-verliezen van het verlichtingssysteem in overeenstemming met Energy Saving DIN V 18599-4

Software is compatible met vorige versies van de eerste generatie (behalve DSI, dubbele vergrendeling en gangfunctie)

Fabrieksinstelling 10 min nalooptijd en 500 lux helderheid

Inclusief voorgesmonteerde veerklem met trekontlasting en contactbeschermer voor plafondbouw

Optionele accessoires voor opbouw montage leverbaar




## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD2N-M-DACO-1C DALI-2**  
Art.nr.: 93455

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz  
Afmetingen:  $\varnothing 84 \times 85$  mm  
Typisch verbruik: ca. 2 W



**Afdekring PD2N VZ**  
Art.nr.: 93761

Afmetingen:  $\varnothing 106 \times 20$  mm  
Slagvastheid: IK05  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig