

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD4-M-TRIO-C-3P-OB Set 92747-92386

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 125 x 85 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

### Bestelgegevens

#### Omschrijving

PD4-M-TRIO-C-3P-OB  
Sokkel IP54 PD4-TRIO-OB

#### Kleur

wit  
wit

#### Art.nr.

92747  
92386

## Technische gegevens

|  |   |
|--|---|
| Spanning:                                      | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Afmetingen:                                    | Ø 125 x 85 mm   |
| Typisch verbruik:                              | ca. 0.5 W   |
| Detectiebereik:                                | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)  |
| Reikwijdte:                                    | max. Ø 40 m dwars<br>max. Ø 20 m frontaal                                       |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 250 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Montagehoogte                                     |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:            | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m   |
| Beschermingsgraad/-klasse:                     | <b>IP54 (92386)</b>   |
| Slagvastheid:                                  | IK04  |
| Omgevingstemperatuur:                          | -25 °C tot +50 °C   |
| Behuizing:                                     | polycarbonaat, UV-bestendig   |
| Kleur:   | wit mat, overeenkomstig RAL9010   |
| <b>Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)</b>  |   |
| Schakelvermogen:                               | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>300 W LED                          |
| Contacttype:                                   | 2x µ-contact,<br>potentiaalvrij verbreek contact/NC met wolfram-voorloopcontact |
| Nalooptijd:                                    | 15 s – 30 min, impuls   |
| Inschakeldrempel:                              | 10 – 2000 Lux   |
| Gemengd licht meting:                          | Gemengd licht meting  |

## Productinformatie

Set : PD4-M-TRIO-C-3P-OB + Sokkel IP54 PD4-TRIO-OB wit

1-kanaals aanwezigheidsmelder met twee gelijktijdig werkende relaisuitgangen, die een verdeling over verschillende fasen mogelijk maken

Aanwezigheidsmelder met NC contacten, die bij het niet functioneren van de melder garanderen dat de contacten gesloten blijven en de eventuele aangesloten verlichtingsgroepen permanent ingeschakeld blijven

De melder heeft een bedrijfsspanning nodig. De derde fase kan hiervoor worden gebruikt.

Speciaal voor **brede en lange** gangen

Mastertoesteluitvoering

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD4-M-TRIO-C-3P-OB**

Art.nr.: 92747

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 125 x 85 mm

Typisch verbruik: ca. 0.5 W



### **Sokkel IP54 PD4-TRIO-OB**

Art.nr.: 92386

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: wit