

B.E.G. LUXOMAT® net



CASAMBI-compatibele PIR-bewegingsmelder met geïntegreerde DALI-2-busvoeding, 360°-detectie en een bereik tot Ø 24 m (450 m²)

PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93787-92199

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| PD4N-CAS DALI-2 | wit | 93473 |
| OB montage set IP54 PD4N H | verkeerswit | 93787 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 |

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Spanning: | 230 V AC \pm 10% 50 Hz |
| Afmetingen: | \varnothing 200 x 90 mm (92199) |
| Parameterisatie: | Casambi App |
| Typisch verbruik: | 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° ovaal (Plafondmontage) max. \varnothing 24 m dwars max. \varnothing 8 m frontaal max. \varnothing 6.4 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 450 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 (93787) |
| Slagvastheid: | IK09 (92199) |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199) |
| Behuizing: | verkeerswit, overeenkomstig RAL9016 (93787) |
| Kleur: | |
| Aantal PIR sensoren: | 4 |
| Kanaal 1 (lichtsturing) | |
| DALI-uitgang: | 80 mA (gegarandeerd), 125 mA (max.), uitschakelmechanisme |
| Ondersteunde bedieningsapparaten: | DT0, DT5, DT6, DT7, DT8 |
| Ondersteunde besturingsapparaten: | - (single master) |
| Nalooptijd: | 1 s - 60 min |
| Valeur de consigne de luminosité: | 1 - 4000 Lux |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting |

Productinformatie

Set : PD4N-CAS DALI-2 + OB montage set IP54 PD4N H verkeerswit, overeenkomstig RAL9016 + Beschermingskorf BSK (\varnothing 200 x 90 mm) wit

Casambi-aanwezigheidsmelder

DALI-2-interface voor het aansturen van digitale, dimbare elektronische voorschakelapparaten in broadcast/multicast modus

Geïntegreerde temperatuurbewaking en kortsluit detectie

Ontworpen als een sinle-maste apparaat, kan draadloos in een netwerk worden opgenomen

Het DALI-uitgangsvermogen kan met accessoires verdubbeld worden

Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige inbedrijfstelling

Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor

Verhouding tussen interne en externe lichtsensor kan worden aangepast aan de toepassing

Aanpassen van de reflector factor en ingeven van de licht sterkte van de display in de actuele lichtsterkte in de app.

Het detectiegebied kan worden uitgenbreid met andere B.E.G. Casambi-melders

Individuele aanpassing van de detectiegevoeligheid van elke PIR-sensor

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Eenvoudige programmering met de Casambi smartphone app.

Inclusief voorgemonteerde veerklem met trekcontlasting en contactbeschermkap voor plafondinbouw

Optionele accessoires voor opbouw montage leverbaar

Accessoires voor wandmontage optioneel leverbaar

Extra accessoires voor kleuraanpassing zijn optioneel leverbaar



CASAMBI



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4N-CAS DALI-2

Art.nr.: 93473

Spanning: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Afmetingen: \varnothing 106 x 95 mm

Parameterisatie: Casambi App



OB montage set IP54 PD4N H


Art.nr.: 93787

Afmetingen: \varnothing 110 x 45 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Kleur: verkeerswit, overeenkomstig

RAL9016



Beschermingskorf BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: \varnothing 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf