

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 230 Set 93333-92467-97005

230 V PIR-buitenbewegingsmelder met een detectiehoek van 230° en een bereik tot 20 m (800 m<sup>2</sup>), met kruipbeveiliging en op afstand bedienbaar

### Bestelgegevens

| Omschrijving                          | Kleur | Art.nr. |
|---------------------------------------|-------|---------|
| RC-plus next N 230                    | zwart | 93333   |
| Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) | wit   | 92467   |
| Binnenhoeksokkel RC-plus next         | wit   | 97005   |

### Toepassingsgebieden

- buitenruimtes (ingangen/toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

## Technische gegevens

|  |   |
|--|---|
| Spanning:                                      | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz<br>(op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)  |
| Afmetingen:                                    | <b>Ø 164 x 143 mm (92467) + 60 x 61 x 68 mm (97005)</b>   |
| Typisch verbruik:                              | ca. 0.5 W   |
| Detectiebereik:                                | horizontaal 230°<br>(Plafondmontage)<br>max. 20 m dwars<br>max. 6 m frontaal<br>max. 4 m<br>Onderkruipbeveiliging   |
| Reikwijdte:                                    |   |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 800 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Montagehoogte   |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:            | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Beschermingsgraad/-klasse:                     | IP54 / Klasse II  |
| Slagvastheid:                                  | <b>IK09 (92467)</b>   |
| Omgevingstemperatuur:                          | -25 °C tot +50 °C   |
| Behuizing:                                     | <b>polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92467)</b>  |
| Kleur:   | zwart mat,<br>overeenkomstig RAL9005  |
| <b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>                 |   |
| Schakelvermogen:                               | 3000 W, cos φ = 1<br>1500 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A<br>max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A |
| Contacttype:                                   | 1x μ-contact,<br>maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact   |
| Nalooptijd:                                    | 15 s - 16 min, impuls   |
| Inschakeldrempel:                              | 2 - 500 Lux   |

## Productinformatie

Set : RC-plus next N 230 + Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) wit + Binnenhoeksokkel RC-plus next wit mat, overeenkomstig RAL9010

Bewegingsmelder met 230° detectiebereik en onderkruipbeveiliging

Detectiebereik is mechanische in te instelling

Verschillende nalooptijden, afhankelijk van de bewegingsrichting

Ononderbroken detectie bij het parallel schakelen van meerdere melders

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Beweegbare sensorkop

Gebruiksklaar door de fabrieksinstellingen

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Schakelen op de nul doorgang

Sokkel compatibel met RC-plus (next) en Vario

Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen

Eenvoudige montage door steeksokkel

Wand-, plafond- en hoekmontage

Instellingen af fabriek 3 min en 20 Lux



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **RC-plus next N 230**

Art.nr.: 93333

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)

Afmetingen: 121 x 71 x 85 mm

Typisch verbruik: ca. 0.5 W



### **Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf



### **Binnenhoeksokkel RC-plus next**

Art.nr.: 97005

Afmetingen: 60 x 61 x 68 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: Behuizing uit

hoogwaardig