

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-C-IB

93284 EAN: 4007529932849

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 104.5 x 84 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.3 W

### Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BL4-C-IB	wit	93284

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-BL	-	93055
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Montageset BL4-OB	wit	93183
Montageset BL4-VZ	wit	93194

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 104.5 x 84 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 32 m dwars max. Ø 16 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup> voor draad met massieve kern
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

## Productinformatie

Op afstand te bedienen plafondbewegingsmelder speciaal voor brede en lange gangen

Voor montage in verlaagde plafonds

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nuldoorgang

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Extra instellingen mogelijk m.b.v. optionele afstandsbediening

Basisfuncties voor kosteneffectieve toepassingen

Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling

Optionele accessoires voor opbouw- en verzonken montage leverbaar

Er zijn markeringen aangebracht om een correcte uitlijning tijdens de installatie te garanderen

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd, gevoeligheid hoog, inschakeldrempel 500 lux

Krachtig relais ontworpen voor 100.000 schakelcycli bij hoge belasting, bij lage belasting zijn meerdere miljoenen schakelcycli mogelijk

**Toepassingsvoorbeelden:**  
gangen / doorgangen



## Accessoires



**Overspanningsbegrenzer**  
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%  
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



**Mini-Overspanningsbegrenzer**  
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%  
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



**BLE-IR-Adapter**  
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm  
Kleur: zwart  
Frequentie: 2.4 GHz ISM band,  
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




**IR-BL**  
Art.nr.: 93055

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)  
Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Montageset BL4-VZ**  
Art.nr.: 93194

Afmetingen: Ø 77 x 4.2 mm  
Kleur: wit



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf



**Montageset BL4-OB**  
Art.nr.: 93183

Afmetingen: Ø 109 x 34 mm  
Slagvastheid: IK06  
Kleur: wit