

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



# Overspanningsbegrenze r

10880 EAN: 4007529108800

Het is belangrijk om de RC-overspanningsbegrenzer dicht bij de storingsbron te installeren.

## Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Overspanningsbegrenzer	wit	10880

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10%
Afmetingen:	38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit
Kabellengte:	150 mm

## Productinformatie

De RC-overspanningsbegrenzer wordt gebruikt om - indien nodig - elektrische storingen in de verlichtingsinstallatie te onderdrukken

Door technisch veroorzaakte spanningspieken bij het schakelen van inductieve belastingen (bijv. EVG's) kan het, vooral in combinatie met grote kabellengtes, tot onbedoeld schakelen van melders komen.

Bij grote installatie met veel parallel geschakelde belastingen, is het aangeraden om de RC overspanningsbegrenzer te gebruiken.

-

Het is belangrijk om de RC-overspanningsbegrenzer dicht bij de storingsbron te installeren.

Geschikt voor: 10882, 91001, 91002, 91008, 91012, 91018, 91021, 91022, 91028, 91048, 91049, 91101, 91102, 91121, 91122, 92140, 92143, 92144, 92148, 92149, 92150, 92151, 92153, 92155, 92158, 92165, 92184, 92186, 92188, 92190, 92196, 92198, 92218, 92219, 92245, 92248, 92255, 92270, 92272, 92274, 92310, 92440, 92443, 92480, 92485, 92550, 92555, 92565, 92575, 92576, 92580, 92583, 92585, 92586, 92587, 92730, 92735, 92740, 92745, 92751, 92756, 92760, 92761, 92900, 92902, 92912, 92913, 92923, 92931, 92934, 92973, 92985, 93092, 93093, 93132, 93134, 93159, 93231, 93247, 93284, 93288, 93317, 93321, 93323, 93324, 93327, 93331, 93333, 93334, 93341, 93343, 93344, 93346, 93404, 93405, 93563, 94055, 94401, 94402, 94417, ...



