

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-M-DACO-1C DALI-2 Set 93455-93771

- Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Afmetingen: \varnothing 84 x 85 mm
- Typisch verbruik: ca. 2 W

Toepassingsgebieden

- kleine kantoren
- open kantoren

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-----------------------|-----------|---------|
| PD2N-M-DACO-1C DALI-2 | wit | 93455 |
| Afdekring PD2N IB | antraciet | 93771 |

Technische gegevens

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spanning: | 230 V AC \pm 10% 50 Hz |
| Afmetingen: | \varnothing 84 x 85 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 2 W |
| Slavetoestellen: | max. 8 |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. \varnothing 10 m dwars max. \varnothing 6 m frontaal max. \varnothing 4 m zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m ² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | antraciet mat, gelijk RAL7016 (93771) |

Kanaal 1 (lichtsturing)

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| DALI-uitgang: | 80 mA (gegarandeerd), 125 mA (max.), uitschakelmechanisme |
| Ondersteunde bedieningsapparaten: | DT0, DT5, DT6, DT7 |
| Ondersteunde besturingsapparaten: | - (single-master) |
| Nalooptijd: | 1 min - 150 min |
| Oriëntatieverlichting: | 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞ |
| Valeur de consigne de luminosité: | 10 - 2500 Lux |

Kanaal 2 (toestelsturing of lichtsturing)

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schakelvermogen: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 165 A |
| Type de contact: | 1x μ -contact, potentiaalvrij, bi-stabiel |
| Nalooptijd: | 5 min - 120 min, alarmimpuls, impuls |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting |

Productinformatie

Set : PD2N-M-DACO-1C DALI-2 + Afdekkring PD2N IB antraciet mat, gelijk RAL7016

Aanwezigheidsmelder met geïntegreerde DALI-applicatiecontroller voor een energie efficiënte lichtregeling

DALI-2 gecertificeerd product

Geïntegreerde DALI-voeding

DALI-interface voor het aansturen van digitale, dimbare elektronische voorschakelapparaten in broadcast modus

Handmatig schakelen en dimmen via conventionele drukknoppen mogelijk

Bidirectionele IR-communicatie maakt snelle integratie in de projectbeheerfunctie van de B.E.G. One-app mogelijk

Volledige functionaliteit alleen te activeren met B.E.G. IR-adapter en smartphone of tablet (Android/iOS)

In te stellen als halfautomatische-, volautomatische-, schemerschakelaar- of aanwezigheidsmodus

Krachtig schakelrelais met verschillende bedrijfsmodi, zoals cut-off-functie voor DALI-voorschakelapparaten, HVAC-installaties en bordverlichting

Instelbare regeldynamiek (minimum- en maximumwaarden)

Instelbare snelheid en vertraging van de regeling

Uitvoering als single-master, kan niet in een netwerk worden opgenomen

Uitbreiding van detectiebereik met slaves mogelijk

Menglichtmeting met interne en externe lichtsensor

DALI-uitgangsvermogen kan worden verhoogd met accessoires

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Instelbare inschakelwaarde

Herinneringsfunctie van de laatste waarde voor de inschakelwaarde

Instelbare lichtsterktewaarde en reflectiefactor

Weergave van de huidige lichtwaarde in de B.E.G. One App

Zelfcontrole en weergave van apparaatfouten in de B.E.G. One App

Status-LED's kunnen geactiveerd of gedeactiveerd worden

PIN code

Gangfunctie - deactiveert de mogelijkheid om de verlichting via de drukknop uit te schakelen

Aantal DALI-apparaten kan snel en betrouwbaar worden bepaald via de B.E.G. Online DALI Line Planner.

Vermijden van standby-verliezen van verlichtingsinstallatie volgens EnEV DIN V 18599-4

Software is compatibel met de vroegere versies van de eerste generatie (behalve DSI, dubbele vergrendeling en corridorfunctie)

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux

Inclusief voorgesneden veerklem met trekcontasting en aanrakingsbeschermkap voor inbouwmontage

Opbouwmontage mogelijk via optioneel verkrijgbare accessoire



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD2N-M-DACO-1C DALI-2
Art.nr.: 93455

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Afmetingen: $\varnothing 84 \times 85$ mm
Typisch verbruik: ca. 2 W



Afdekring PD2N IB
Art.nr.: 93771

Afmetingen: $\varnothing 82 \times 13$ mm
Slagvastheid: IK05
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat