

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-M-1C-FLAT-FC Zestaw 92583-92833-92994

- Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Wymiary:  $\varnothing 52 \times 60 \text{ mm} + \varnothing 104 \text{ mm}$  (92833) +  $54 \times 54 \times 2.6 \text{ mm}$  (92994)
- Pobór energii: około 0.3 W

### Zastosowania

- hale wejściowe
- małe biura
- korytarze / korytarze
- klatki schodowe
- biura na planie otwartym
- sale konferencyjne

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD11-M-1C-FLAT-FC	biały	92583
Adapter FM Zestaw / PD11	biały	92833
Kwadratowa ramka PD11-FC	biały	92994

## Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)</b>
Pobór energii:	około 0.3 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 9 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 3 m (siedzący)
Zasięg:	
Obszar monitorowany (ruch styczny):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK02
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	<b>biały matowy, zbliżony do RAL9010 (92994)</b>

### Kanał 1 (steruje oświetleniem)

Moc załączania:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. prąd rozruchowy I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A maks. prąd rozruchowy I <sub>p</sub> (200 µs) = 800 A
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC) z jałowym stykiem wolframowym
Czas załączenia:	5 min – 30 min, Impuls
Próg załączania:	20 – 2000 (luks)
Pomiar światła mieszanego:	Pomiar światła mieszanego

## Informacje o produkcie

Zestaw : PD11-M-1C-FLAT-FC + Adapter FM Zestaw / PD11 biały + Kwadratowa ramka PD11-FC biały matowy, zbliżony do RAL9010

Wyjątkowo płaski czujnik obecności w wersji Master bez dodatkowego zasilacza

Część widoczna przy wbudowaniu w sufit: H 0,85 mm

Jeden kanał załączający światło

Możliwe manualne załączanie z przycisku

### Wygodne programowanie pilotem (wymagane)

Wersja Master

Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave

Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach podwieszanych

Zestaw zawiera przesłony i pierścień zaciskowy do instalacji w oprawkach

Z dodatkowym wyposażeniem nadaje się również do stosowania w puszkach podtynkowych

Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów



## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



### PD11-M-1C-FLAT-FC

Nr art.: 92583

Napięcie: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Wymiary: Ø 52 x 60 mm

Pobór energii: około 0.3 W



### Adapter FM Zestaw / PD11

Nr art.: 92833

Wymiary: Ø 104 mm

Kolor materiału: biały



### Kwadratowa ramka PD11-FC

Nr art.: 92994

Wymiary: 54 x 54 x 2.6 mm

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

Kolor materiału: biały matowy, zbliżony do RAL9010