

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-S-FLAT-FC Zestaw 92593-92537

- Napięcie: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Wymiary: $\varnothing 52 \times 60 \text{ mm} + \varnothing 52 \times 3 \text{ mm}$ (92537)
- Pobór energii: około 0.2 W

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD11-S-FLAT-FC	biały	92593
Pierścień osłony PD11 (52 mm)	czarny	92537

Dane techniczne

Napięcie:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)
Pobór energii:	około 0.2 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 9 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 3 m (siedzący)
Zasięg:	
Obszar monitorowany (ruch styczny):	63 m ² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK02
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	czarny, zbliżony do RAL9005 (92537)
Odstęp między impulsami:	9 s

Informacje o produkcie

Zestaw : PD11-S-FLAT-FC + Pierścień osłonowy PD11
(52 mm) czarny, zbliżony do RAL9005

Wyjątkowo płaski czujnik typu Slave do podłączania do
czujnika Master

Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master

Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy
od poziomu światła w otoczeniu

Kompatybilny z urządzeniami typu Master 230 V. Wyjątki:
zobacz opis danego urządzenia Master

Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach
podwieszanych

Zestaw zawiera przesłony i pierścień zaciskowy do instalacji w
oprawach

Z dodatkowym wyposażeniem nadaje się również do
stosowania w puszkach podtynkowych



Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.




PD11-S-FLAT-FC

Nr art.: 92593

Napięcie: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Wymiary: Ø 52 x 60 mm

Pobór energii: około 0.2 W



Pierścień osłony PD11 (52 mm)

Nr art.: 92537

Wymiary: Ø 52 x 3 mm

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

Kolor materiału: czarny, zbliżony do RAL9005