

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PD2N-DALI-SYS-FM (podtynkowe) Zestaw 93368-93763

Czujnik obecności DALI-SYS z czujnikiem PIR o zasięgu 360° i zasięgu do Ø10m (78 m<sup>2</sup>), przeznaczony do integracji z systemami DALI-SYS

### Dane zamówienia

| Nazwa                                 | Kolor  | Nr art. |
|---------------------------------------|--------|---------|
| PD2N-DALI-SYS-FM (podtynkowe)         | biały  | 93368   |
| Pierścień osłony PD2N FM (podtynkowe) | czarny | 93763   |

## Dane techniczne

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Napięcie:                             | Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC                  |
| Wymiary:                              | Ø 106 x 42 mm  |
| Ustawienia:                           | B.E.G. PC Tools,<br>B.E.G. DALI-SYS router                         |
| Wejście zasilania:                    | 3 mA   |
| Obszar detekcji:                      | poziomo 360°<br>(Montaż sufitowy)<br>maks. Ø 10 m<br>(poprzecznie) |
| Zasięg:                               | maks. Ø 6 m<br>(frontalny)<br>maks. Ø 4 m<br>(siedzący)            |
| Obszar monitorowany (ruch styczny):   | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Wysokość montażu                      |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Stopień / Klasa ochrony:              | IP20 / Klasa II  |
| Klasa ochrony mechanicznej:           | IK05   |
| Temperatura otoczenia:                | -25 °C (do) +55 °C   |
| Obudowa:                              | poliwęglan,<br>odporny na promieniowanie UV                        |
| Kolor materiału:                      | <b>czarny matowy,<br/>zbliżony do<br/>RAL9005 (93763)</b>          |
| Czas załączenia:                      | 1 s - 120 min  |
| Światło orientacyjne:                 | 5 - 100 % / 1 min -<br>120 min / ∞                                 |
| Wartość ustawiona jasności:           | 10 - 2500 (luks)   |

## Informacje o produkcie

Zestaw : PD2N-DALI-SYS-FM (podtynkowe) + Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe) czarny matowy, zbliżony do RAL9005

Multisensor DALI

Zasilany z magistrali DALI

Płynna integracja z systemem B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Wskaźnik LED pomocny przy programowaniu

Obszar detekcji można rozszerzyć stosując tryb master-slave

Pomiar światła mieszanego poprzez wewnętrzny i zewnętrzny sensor światła

Tryb półautomatyczny, automatyczny i tryb wyłącznika zmierzchowego

Zintegrowany obwód wykorzystania światła dziennego (lub wyjście wyłącznika)

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientation light PLUS

Działa od razu po zamontowaniu co pozwala na łatwe przetestowanie instalacji

Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy innych produktów z grupy B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Ten artykuł jest elementem systemu sterowania oświetleniem firmy B.E.G., który obsługuje urządzenia sterujące DALI (oprawy oświetleniowe, przekaźniki) innych producentów

Korzystanie z kontrolerów aplikacji DALI innych producentów nie jest obsługiwane

Korzystanie z urządzeń wejściowych DALI (czujników, przycisków) innych producentów nie jest obsługiwane

Wymagane są dodatkowe komponenty systemu (sprzęt) od B.E.G.

Wymagane są dodatkowe usługi (planowanie, uruchomienie i konserwacja) od B.E.G.



## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



### **PD2N-DALI-SYS-FM (podtynkowe)**

Nr art.: 93368

Napięcie: Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Wymiary: Ø 106 x 42 mm

Ustawienia: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



### **Pierścień osłony PD2N FM (podtynkowe)**

Nr art.: 93763

Wymiary: Ø 106 x 20 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK05

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV