

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-M-DACO-1C DALI-2 Set 93463-93743

Detetor de presença PIR DALI-2 com controlador de aplicação DALI integrado, deteção de 360° e alcance até 24 m de diâmetro (450 m<sup>2</sup>), com relé de comutação

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4N-M-DACO-1C DALI-2	Branco	93463
Corridor lens PD4N type A, Anel de cobertura	Preto	93743

### Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- pequenos escritórios
- Escritórios em Open space
- salas de conferências
- classrooms/seminar Rooms
- pavilhões desportivos / salas de arrumação

## Dados técnicos

Tensão:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensões:	Ø 106 x 95 mm
Alimentação:	aprox. 2 W
Detetores escravos:	até 8
Área de deteção:	<b>horizontal 360° (Montagem no tecto) (93743) máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m em direção a (93743) 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem (93743) 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93743)</b>
Alcance:	
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	
Altura de montagem min./máx./recomendada:	
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK04
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	<b>Preto mate, semelhante RAL9005 (93743)</b>

### Canal 1 (controlo de iluminação)

Saída DALI:	80 mA (garantido), 125 mA (máx.), -
Dispositivos operativos suportados:	DT0, DT5, DT6, DT7
Dispositivos de controlo suportados:	- (mestre único)
Temporização de funcionamento:	1 min - 150 min
Luz de orientação:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Nível de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux

### Canal 2 (controlo AVAC / de iluminação)

## Informações sobre o produto

Set : PD4N-M-DACO-1C DALI-2 + Corridor lens PD4N  
type A, Anel de cobertura Preto mate, semelhante  
RAL9005

Detetor de presença com controlador de aplicações DALI  
integrado para gestão energeticamente eficiente do controlo  
de iluminação

Produto certificado DALI2

Fonte de alimentação DALI integrada

Interface DALI para controlo de drivers/balastros dimerizáveis  
em modo Broadcast

Comutação e regulação manual disponível através de botões  
de pressão convencionais

Comunicação bidirecional por IV's permitem uma rápida  
integração na função de gestão de projetos da App B.E.G. One

A gama completa de funções só pode ser ativada com o  
Adaptador de IV's da B.E.G. e um smartphone ou tablet  
(Android, iOS)

Modo semiautomático, totalmente automático ou interruptor  
crepuscular, configuráveis

Relé de comutação de alto desempenho com vários modos de  
operação, p.ex. função Cut-off aos balastros DALI (ECG's),  
AVAC, iluminação de quadro-preto, púlpito, etc.

Ajustes de regulação dinâmicos (valores mínimos e máximos)

Velocidade de regulação e atraso ajustáveis

Versão único mestre, sem ligação à rede

A área de deteção pode ser expandida recorrendo a  
dispositivos escravos

Medição de luz mista com sensor de luz interno e externo

A potência de saída DALI pode ser aumentada por intermédio  
de fontes auxiliares acessórias

Função de regulação constante de luminosidade em função  
da contribuição da iluminação natural integrada (ou saída  
comutada)

Valor de ligação ajustável

Ultimo valor - Função de memória do ultimo valor de ligação

Valor de intensidade luminosa e fator de reflexão ajustáveis

Indicação do valor de intensidade luminosa medida pelo  
sensor pode ser visualizada no App B.E.G. One

Auto-verificação e visualização dos erros do dispositivo na  
App B.E.G. One

Os LED's de estado podem ser ativados / desativados

Potência:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED máx. Corrente Ip (20 ms) = 165 A	Código PIN  Função corredor - Desativa a possibilidade de desligar a iluminação no botão de comando manual  O número máximo de participantes DALI pode ser determinado de forma rápida e confiável através da ferramenta online de planeamento de linhas DALI da B.E.G.
Tipo di contato:	1x Micro contato, livre de potencial, biestável	Evita perdas em standby do sistema de iluminação de acordo com EnEV DIN V 18599-4
Temporização de funcionamento:	5 min - 120 min, Impulso de alarme, Impulso	O software é compatível com as anteriores versões (exceto DSI, bloqueio duplo e função corredor)
Medição mista da luz:	Medição mista da luz	Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux  Inclui braçadeira de fixação do cabo para alívio de tensão nas ligações e tampa de proteção contra contato diretos para montagem embutida no teto  Acessórios para montagem em superfície e descarga opcionalmente disponíveis  Acessórios para montagem na parede disponíveis opcionalmente  Outros acessórios com diferentes cores, estão disponíveis por opção



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **PD4N-M-DACO-1C DALI-2**

Número: 93463

Tensão: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz

Dimensões:  $\varnothing$  106 x 95 mm

Alimentação: aprox. 2 W

### **Corridor lens PD4N type A, Anel de cobertura**

Número: 93743

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)

Alcance: máx.  $\varnothing$  40 m transversal

máx.  $\varnothing$  20 m em direção a

Superfície monitorizada (aproximação tangencial): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem