

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-3A Versão completa Set 92621-92141

Detetor de movimento PIR de parede de 11-48 V com ângulo de deteção de 180° e alcance de até 10 m (150 m<sup>2</sup>), com sensor acústico e contacto de comutação sem potencial

### Dados da encomenda

| Designação                             | Cor         | Número |
|--|-------------|--------|
| Indoor 180-R-11-48V-3A Versão completa | Branco puro | 92621  |
| Tomada SM Indoor 180                   | Branco puro | 92141  |

## Dados técnicos

|   |   |
|---|---|
| Tensão:   | 11 - 48 V AC / CC   |
| Dimensões:  | <b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>  |
| Alimentação:                                      | aprox. 1 W horizontal 180°  |
| Área de detecção:                                 | (Montagem em parede)<br>máx. 10 m transversal<br>máx. 3 m em direção a        |
| Alcance:  | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>Altura de montagem                              |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 1 m / 2.2 m / 1.1 m   |
| Altura de montagem min./máx./recomendada:         |   |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento:          | <b>IP54 (92141)</b>   |
| Resistência ao choque:                            | IK05  |
| Temperatura ambiente:                             | -25 °C até +50 °C   |
| Involucro:  | Polycarbonato resistente aos raios UV<br>Branco puro mate, semelhante RAL9010 |
| Cor do material:                                  |   |

### Canal 1 (controle da iluminação livre de potencial)

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Potência:                      | 3 A; cos $\varphi$ = 1                          |
| Tipo de contato:               | Micro contato, livre de potencial<br>Contato NA |
| Temporização de funcionamento: | 15 s - 16 min, Impulso                          |
| Valor limite de acendimento:   | 5 - 2000 Lux                                    |

## Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A Versão completa + Tomada SM Indoor 180 Branco puro mate, semelhante RAL9010

Detetor de movimento de parede com sensor acústico integrado e tensão de operação 11-48 V

Um canal de comutação livre de potencial

Sensor acústico ajustável individualmente

Extensão automática do tempo de operação por detecção do ruído

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**Indoor 180-R-11-48V-3A Versão completa**  
Número: 92621

Tensão: 11 - 48 V AC / CC  
Dimensões: Versão completa 87 x 87 x 61 mm  
Alimentação: aprox. 1 W



**Tomada SM Indoor 180**  
Número: 92141

Dimensões: 88 x 88 x 42 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54  
Resistência ao choque: IK05