

B.E.G.

LUXOMAT®



Kit RC supressor de arco elétrico

10880 EAN: 4007529108800

O extintor de arco suprime interferências na sua instalação de iluminação, se necessário.

-

A instalação nas proximidades da fonte de interferências é importante

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC $\pm 10\%$
Dimensões:	38 x 12 x 26 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco
Comprimento do cabo:	150 mm

Informações sobre o produto

O extintor de arco suprime interferências na sua instalação de iluminação, se necessário.

Por razões técnicas, ao comutar cargas indutivas (por exemplo, reatores eletrônicos) especialmente em combinação com cabos longos, picos de tensão podem levar a operações indesejadas dos detetores de movimento/presença

Para grandes instalações em que são controlados em paralelo muitos balastros/ECG's, recomenda-se a utilização de elementos de extinção RC.

-

A instalação nas proximidades da fonte de interferências é importante

Adapta-se aos: 91001, 91002, 91008, 91012, 91018, 91021, 91022, 91028, 91048, 91049, 91101, 91102, 92140, 92143, 92144, 92148, 92149, 92150, 92151, 92155, 92158, 92165, 92184, 92186, 92188, 92190, 92196, 92198, 92219, 92245, 92255, 92270, 92274, 92440, 92443, 92480, 92485, 92550, 92555, 92565, 92575, 92576, 92580, 92583, 92585, 92586, 92587, 92740, 92745, 92751, 92756, 92760, 92761, 92900, 92902, 92912, 92913, 92923, 92931, 92934, 92985, 93092, 93093, 93132, 93134, 93159, 93231, 93247, 93284, 93288, 93317, 93321, 93323, 93324, 93327, 93331, 93333, 93334, 93341, 93343, 93344, 93346, 93404, 93405, 93563, 94055, 94401, 94402, 94417, ...



