

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-M-DACO-1C DALI-2 Set 93455-93782

Detetor de presença DALI-2 PIR com controlador de aplicação DALI integrado, deteção de 360° e alcance até 10 m de diâmetro (78 m²), com relé de comutação

Domínios de aplicação

- pequenos escritórios
- Escritórios em Open space

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| PD2N-M-DACO-1C DALI-2 | Branco | 93455 |
| Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD2N H | branco de sinalização | 93782 |

Dados técnicos

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensões: | Ø 84 x 85 mm + Ø 110 x 65 mm (93782) |
| Alimentação: | aprox. 2 W |
| Detetores escravos: | até 8 |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no teto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada |
| Alcance: | 78 m ² / 2.5 m Altura de montagem |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | IP54 (93782) |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IK05 |
| Resistência ao choque: | -25 °C até +50 °C |
| Temperatura ambiente: | Polycarbonato resistente aos raios UV |
| Involucro: | branco de sinalização, semelhante RAL9016 (93782) |
| Cor do material: | |

Canal 1 (controlo de iluminação)

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Saída DALI: | 80 mA (garantido), 125 mA (máx.), Mecanismo de desligamento |
| Dispositivos operativos suportados: | DT0, DT5, DT6, DT7 |
| Dispositivos de controlo suportados: | - (principal) |
| Temporização de funcionamento: | 1 min - 150 min 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞ |
| Luz de orientação: | |
| Nível de luminosidad deseado: | 10 - 2500 Lux |

Canal 2 (controlo AVAC / de iluminação)

Informações sobre o produto

Set : PD2N-M-DACO-1C DALI-2 + Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD2N H branco de sinalização, semelhante RAL9016

Detetor de presença com controlador de aplicações DALI integrado para gestão energeticamente eficiente do controle de iluminação

Produto certificado DALI2

Fonte de alimentação DALI integrada

Interface DALI para controlo de drivers/balastros dimerizáveis em modo Broadcast

Comutação e regulação manual disponível através de botões de pressão convencionais

Comunicação bidirecional por IV's permitem uma rápida integração na função de gestão de projetos da App B.E.G. One

A gama completa de funções só pode ser ativada com o Adaptador de IV's da B.E.G. e um smartphone ou tablet (Android, iOS)

Modo semiautomático, totalmente automático ou interruptor crepuscular, configuráveis

Relé de comutação de alto desempenho com vários modos de operação, p.ex. função Cut-off aos balastros DALI (ECG's), AVAC, iluminação de quadro-preto, púlpito, etc.

Ajustes de regulação dinâmicos (valores mínimos e máximos)

Velocidade de regulação e atraso ajustáveis

Versão único principal, sem ligação à rede

A área de deteção pode ser expandida recorrendo a dispositivos auxiliares

Medição de luz mista com sensor de luz interno e externo

A potência de saída DALI pode ser aumentada por intermédio de fontes auxiliares acessórias

Função de regulação constante de luminosidade em função da contribuição da iluminação natural integrada (ou saída comutada)

Valor de ligação ajustável

Ultimo valor - Função de memória do ultimo valor de ligação

Valor de intensidade luminosa e fator de reflexão ajustáveis

Indicação do valor de intensidade luminosa medida pelo sensor pode ser visualizada no App B.E.G. One

Auto-verificação e visualização dos erros do dispositivo na App B.E.G. One

Os LED's de estado podem ser ativados / desativados

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potência: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED máx. Corrente Ip (20 ms) = 165 A | Código PIN Função corredor - Desativa a possibilidade de desligar a iluminação no botão de comando manual O número máximo de participantes DALI pode ser determinado de forma rápida e confiável através da ferramenta online de planeamento de linhas DALI da B.E.G. |
| Tipo di contato: | 1x Micro contato, livre de potencial, biestável | Evita perdas em standby do sistema de iluminação de acordo com EnEV DIN V 18599-4 |
| Temporização de funcionamento: | 5 min - 120 min, Impulso de alarme, Impulso | O software é compatível com as anteriores versões (exceto DSI, bloqueio duplo e função corredor) |
| Medição mista da luz: | Medição mista da luz | Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux Inclui braçadeira de fixação do cabo para alívio de tensão nas ligações e tampa de proteção contra contato diretos para montagem embutida no teto Acessórios para montagem em superfície e descarga opcionalmente disponíveis |



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD2N-M-DACO-1C DALI-2
Número: 93455

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensões: \varnothing 84 x 85 mm
Alimentação: aprox. 2 W



Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD2N H
Número: 93782

Dimensões: \varnothing 110 x 65 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54
Cor do material: branco de sinalização, semelhante RAL9016