



## PBM-DALI-LINK-4W-BLE

92732 EAN: 4007529927326

DALI tlačítkový modul s 4 binárními vstupy a integrovanou Bluetooth Gateway pro skrytou montáž pod omítkou.

Parametrizace řešení DALI-LINK přes Bluetooth s chytrým telefonem a B.E.G. BLE aplikací.

4 výstupy pro konvenční tlačítka, volně nakonfigurovatelné.

### Objednací údaje

| Označení             | Barva | Č. zboží |
|----------------------|-------|----------|
| PBM-DALI-LINK-4W-BLE | -     | 92732    |

## Technické údaje

|                 |   |
|-----------------|---|
| Napětí:         | přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC                  |
| Rozměry:        | 38 x 38 x 14 mm                                     |
| Parametrizace:  | Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android) |
| Elektřina:      | 7 mA  |
| Stupeň krytí:   | IP20 / třída II                                     |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C                                    |
| Bydlení:        | polykarbonát  |
| Barva materiál: | -   |
| Délka kabelu:   | max. 50 cm  |
| Čas doběhu:     | 1 min - 150 min (pouze schodišťový režim)           |
| Frekvence:      | 2.4 GHz ISM band, GFSK 3 dBm                        |

## Informace o produktu

DALI tlačítkový modul s 4 binárními vstupy a integrovanou Bluetooth Gateway pro skrytou montáž pod omítkou.

Parametrizace řešení DALI-LINK přes Bluetooth s chytrým telefonem a B.E.G. BLE aplikací.

4 výstupy pro konvenční tlačítka, volně nakonfigurovatelné.

Operační režimy: standard, schodiště a režim scény.

Integrovaný bzučák k určení místa instalovaného přístroje.

Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

Android -

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elpla.begbl>

iOS -

<https://itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121>

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Je vyžadován další bezplatný software od společnosti B.E.G.

Vhodné pro: 93840, 93845, ...



