



PD11-DALI-SYS-FLAT-i Set 92731-92833

DALI-SYS PIR-multisensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til 9m (63 m²), til integration i DALI-SYS-systemer

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD11-DALI-SYS-FLAT-i	hvid	92731
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833)
Parametrisering:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Typ. Strømindgang:	7 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 9 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min 5 - 100 % / 1
Orienteringslys:	min - 120 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux

Information om produktet

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-i + FM-adaptér set / PD11
hvid

Ekstra flad DALI multisensor (synlig højde: 0,85 mm)

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net
DALI-SYS

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt
betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G.
LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i
armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som
understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer)
fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter
understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre
producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er
påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og
vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD11-DALI-SYS-FLAT-i

Art.no: 92731

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Dimensioner: Ø 52 x 48 mm

Parametrisering: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



FM-adaptér set / PD11

Art.no: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm

Materiale Farve: hvid