

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-M-DACO DALI-2 Set 93452-92199

- Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Strømforbrug: ca. 2 W

Areas of application

- cellekontorer
- Storrums-kontor

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|---|-------|--------|
| PD2N-M-DACO DALI-2 | hvid | 93452 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensioner: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Strømforbrug: | ca. 2 W |
| Slave enheder: | Op til 8 |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende |
| Rækkevidde: | |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK09 (92199) |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |

UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)

Kabinet:

Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring)

| | |
|-------------------------|--|
| DALI-udgang: | 80 mA (garanteret), 125 mA (maks.), Nedlukningsmekanisme |
| Undersøttet udstyr: | DT0, DT5, DT6, DT7 |
| Understøttede enheder: | - (single master) |
| Tidsindstillinger: | 1 min - 150 min |
| Orienteringslys: | 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞ |
| Luxindstillet værdi: | 10 - 2500 Lux |
| Måling af blandingslys: | Måling af blandingslys |

Product information

Set : PD2N-M-DACO DALI-2 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Tilstedeværelsessensor med integreret DALI applikationsansøgning controller til energieffektiv lysstyring

DALI-2-certificeret produkt

Integreret DALI strømforsyning

DALI-grænseflade til styring af digitale, dæmpbare EKG'er i broadcast-tilstand

Manuel omskiftning og dæmpning med almindelige omskifttere

Bidirectional IR -kommunikation muliggør hurtig integration i projektstyringsfunktionen af B.E.G. En app

Samtlige funktioner kan kun aktiveres med B.E.G. IR-adapter og en smartphone eller tablet (Android, iOS).

Halvautomatiske, fuldautomatisk, lysstyring eller nærvær tilstand justerbar

Justerbar reguleringsdynamik (minimum og maksimale værdier)

Justerbar hastighed og forsinkelse af forordningen

Single mester-version, ikke skalerbar

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

DALI udgangseffekt kan forøges med tilbehør

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Justerbar switch-on-værdi

Sidste værdi - Påmindelsesfunktion for tændte værdi

Justerbar lysstyrke Sæt værdi og refleksionsfaktor

Indikation af den aktuelle lyssensorværdi i B.E.G. En app

Selvkontrol og visning af enhedsfejl i B.E.G. En app

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver

PIN-kode

Korridorfunktion - Deaktiverer muligheden for at slukke for lyset via trykknappen

Antal DALI deltagere kan bestemmes hurtigt og pålideligt via B.E.G. Online DALI Linje Planner

Software er bagudkompatibel med den første generation (undtagen DSI, dobbeltlås og korridorfunktion)

Fabriksindstilling 10 min efterløbstid og 500 lux lysstyrke

indstillede værdi

Inklusive forudmonteret fjederklemme med belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning




Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD2N-M-DACO DALI-2
Art.No: 93452

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensioner: $\varnothing 84 \times 85$ mm
Strømforbrug: ca. 2 W



Bold-beskyttelseskurv BSK ($\varnothing 200 \times 90$ mm)
Art.No: 92199

Dimensioner: $\varnothing 200 \times 90$ mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv