

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

KNX SA-16C-230 V

Art.Nr. 90201 EAN: 4007529902019

- Spannung: 230 V AC
- Abmessungen: 86 x 144 x 60 mm (8 TE)
- Ausgangsspannung: 230 V AC 50 Hz

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
KNX SA-16C-230 V		90201

Technische Daten

Spannung:	230 V AC
Abmessungen:	86 x 144 x 60 mm (8 TE)
Ausgangsspannung:	230 V AC 50 Hz
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Kunststoff LEXAN UL-94-V0
Farbe:	weiß
Anzeigenelemente:	Rote LED: Programmier-LED Grüne LED: Kanalstatus
Handbedienung:	Handbedienung der Kanäle direkt am Gerät
KNX TP 256:	Ja
Schaltleistung:	1900 W / 10 A, cos $\varphi = 1$

Produktinformationen

Die Schaltaktoren KNX SA-8C-230 V und KNX SA-16C-230 V empfangen KNX-Telegramme und schalten bis zu 8 oder 16 Verbraucher unabhängig voneinander

Jeder Ausgang wird über ein monostabiles Relais geschaltet

Jeder Ausgang ist durch die ETS 3 und 4 individuell programmierbar. Zur Auswahl stehen logische Verknüpfungen, Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfassende Zeitfunktionen wie z.B. Ein-/Ausschaltverzögerungen und Treppenlichtzeitfunktionen. Zusätzlich stehen Szenenfunktionen zur Verfügung

Bei den Reiheneinbaugeräten sind je vier L-Anschlüsse intern gebrückt

Das Gerät ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen

Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen



