



PD11-DALI-SYS-FLAT-DE Set 92731-92692

DALI-SYS PIR-Multisensor mit 360° Erfassung und bis zu Ø9m Reichweite (63 m²), zur Integration in DALI-SYS Systeme

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD11-DALI-SYS-FLAT-DE	weiß	92731
Abdeckring PD11	weiß	92692

Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen:	Ø 52 x 48 mm + Ø 100 x 3 mm (92692)
Parametrierung:	B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS- Router
Stromaufnahme:	7 mA
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m
Reichweite:	frontal max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	63 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig weiß matt, ähnlich RAL9010 (92692)
Farbe:	
Nachlaufzeit:	1 s - 120 min
Orientierungslicht:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Helligkeitssollwert:	10 - 2500 Lux

Produktinformationen

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-DE + Abdeckring PD11
weiß matt, ähnlich RAL9010

Besonders flacher DALI-Multisensor mit nur 0,85 mm
sichtbarer Aufbauhöhe

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT®net
DALI-SYS

Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des
Erfassungsbereiches

Halbautomatik-, Vollautomatik- oder
Dämmerungsschalterbetrieb

Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS

Werksprogramm für einfache Installationsprüfung

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G.
LUXOMAT®net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in
abgehängte Decken

Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in
Leuchten

Unterputzmontage mittels Zubehör 92833, Aufputzmontage
mittels Zubehör 92833 und 92121

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines
Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von
DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller
unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer
Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster)
anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von
B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung,
Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD11-DALI-SYS-FLAT-DE

Art.No: 92731

Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC

Abmessungen: Ø 52 x 48 mm

Parametrierung: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router



Abdeckring PD11

Art.No: 92692

Abmessungen: Ø 100 x 3 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010